

智能多功能发行器

产品名称	智能多功能发行器
公司名称	陕西速泊电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:陕西速泊电子
公司地址	陕西省西安市南二环西段159号瑞鑫摩天城2幢2单元902室
联系电话	029-68615980 13002918850

产品详情

智能多功能发行器特点：

- 1、无线同步一体机所有数据，设置各种数据，黑名单
- 2、远距离脱机手持式延期
- 3、脱机临时卡计费器
- 4、可脱机发行远/近距离ic卡

智能多功能发行器图片：

多功能发行器使用说明（正面图示）：

（1）功能接口

usb连接：采用方口usb接头，连接电脑，移动电源以及其他usb供电接口，连接在电脑上时映射为一个串口，与电脑通讯。

拨码开关：功能拨码开关，如上图拨码开关示意图

功能按钮：程序执行按钮

电源开关：发行器的供电开关

开闸按钮：临时卡计费刷卡后开闸控制按钮

加一：有效期、地址、场区调整加一按钮

减一：有效期、地址、场区调整减一按钮

移位：有效期日期移位按钮

确认：有效期、地址、场区调整确认按钮

发码开关功能：

0f 读2.4g红外卡片 设置远程无线一体机接收地址

0e 同步时间，加密读头 设置场区地址

0d 上传黑名单

0c 加载ic卡密码

0b 上传时段收费标准

0a 上传区间收费标准

09 卡类比例调整

08 收费类别设置

07 免费日期设置

05 入口读写ic卡

04 出口读写ic卡

03 防拆卡延期

02 脱机发行ic卡

01 读ic卡

00 解挂黑名单

使用说明

发行远距离卡片

见软件部分详细说明

近距离ic卡初始化

见软件部分详细说明

近距离ic卡发行

见软件部分详细说明

远距离防拆卡延期

由于防拆卡固定于车上，延期只能采用不拆卡的前提下进行

方法步骤：

a、发行器供电：用手机移动电源

b、将拨码开关拨至03后打开电源开关，lcd屏幕上显示03

c、按功能按钮，屏幕出现日期格式

d 按下移位按钮

e 按加一按钮，减一按钮，移位按钮，调整日期为需要延期的日期

f 按确认按钮

g打开背面红外功率开关

h将激光点对准车上的防拆卡

i 按功能按钮进行延期

j lcd屏幕伤出现索要延期的车牌号码和延期诗句后，延期即成功

k 关掉usb电源，以免影响其他车辆

（注意，操作时相邻车尽量远些，以免干扰其他车也同时延期）

一体机临时卡收费设置

收费标准上传（将发行器连接到电脑上，在软件中操作）

收费标准下载 用usb连接手机移动电源

a、下载时段收费标准 将拨码开关拨到11,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

b、上传区间收费标准 将拨码开关拨到10,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

c、卡类比例调整 将拨码开关拨到9,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

d、收费类别设置 将拨码开关拨到8,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

c、免费日期设置 将拨码开关拨到7,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

一体机黑名单上传

将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传黑名单，一次最多上传6个黑名单数据，详细操作步骤见软件说明

将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到13，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

一体机黑名单解挂

将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传要解挂的黑名单，一次最多上传6个解挂黑名单数据，详细操作步骤见软件说明

将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到00，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

加载ic卡密码

将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传ic卡密码，详细操作步骤见软件说明

将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到12，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

同步一体机时间，密码，场区

将发行器连接在电脑上，先从电脑上同步发行器时间，场区，密码，详细操作步骤见软件说明

将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到14，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

临时卡计费器

入口写ic卡：将拨码开关拨到05，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，即可将入场时间写到卡片上，按开闸按钮，道闸即可开启

出口写ic卡：将拨码开关拨到05，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可出现停车时长和应收金额，收钱后，按开闸按钮，道闸即可开启

脱机发行ic卡

将拨码开关拨到02，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可出现ic卡的号码和类别，即发行成功。

读ic卡

将拨码开关拨到01，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可读出ic卡的详细信息。

读远距离卡

将拨码开关拨到15，用usb连接手机移动电源，按功能按钮，lcd屏幕上出现地址，通过加一减一按钮，调整到需要控制的一体机道闸机号。读远距离卡时，将远距离卡红外头对准面板上红外发射等，按功能按

钮即可读出远距离卡。