

# KHJ30急停闭锁开关

产品名称	KHJ30急停闭锁开关
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:宏如 型号:KHJ30/10
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

## 产品详情

khj30急停闭锁开关，khj30/10急停闭锁开关，急停传感器，皮带机急停开关

供应输送带急停闭锁开关、皮带机综保

如果煤矿井下的输送机需要紧急停机怎么办？有时候皮带机开关已经停止，但是由于惯性的存在，皮带机还会运行一段时间，这时候想要皮带机迅速停止就要用到急停开关了，当然，咱的这款急停闭锁开关也不一定在紧急情况下使用，平时停机也可以用到。

khj30/10急停闭锁开关是一款跟皮带机综合保护装置配套使用的产品，在使用的过程中必须与皮带机综合保护装置的主机连接使用，安装方便，工作实效性高。

接点容量：30v/10a；

接点接触电阻 0.1 ，振动、冲击后 0.2 ；

动作力：60n ± 10n ；复位力：60n ± 10n ；

动作性能：急停开关任一边的驱动拉环上向外施加作用力时，急停开关内的接点状态接通并自锁；按下复位把手，急停开关内的接点断开；

外形尺寸：165mm × 90mm × 160mm ；

急停闭锁开关工作原理：

急停开关任一边的急停拉环上向外施加 $60n \pm 10n$ 的作用力并产生位移时，急停开关内的行程开关动作，接点状态翻转，并自锁；在相应的复位拉环上向外施加 $60n \pm 10n$ 的作用力时，急停开关内的行程开关再次动作，接点状态复原。

急停闭锁开关安装：

将急停开关安装在皮带机两侧的支架上,用拉绳依次把急停开关的急停拉环分别相连，打开急停开关接线盒,用电缆将j（急停信号）、o（电源地）接至带式输送机综合保护控制装置主机内对应的接线端子上。

急停闭锁开关适用于具有爆炸性混合气体的危险场所以及露天煤矿、选煤厂等工作场所，作为矿用带式输送机综合保护控制装置的紧急停车信号检测之用。闭锁开关可按8、4、2、1编码设定地址，当胶带输送机出现异常情况时，拉动急停闭锁开关拉绳，急停开关接通电源arm芯片程序启动，急停闭锁开关带有故障显示，断电和位置信号通过can总线通讯输送到运输监控分站，分站显示出急停位置，并及时切断胶带输送机控制电源，实现急停保护，急停闭锁开关安装数量不限，并且均为并联连接。由于带有位置显示，给故障排除带来方便。

皮带机保护装置可以配置：烟雾传感器，温度传感器，速度传感器，堆煤传感器，跑偏传感器，急停闭锁传感器，超温洒水装置，皮带撕裂传感器，无料延时停车传感器。

厂家信息：办公座机：0537-2289488 业务经理：侯亭 13406267972

业务qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司官网[www.jnhrgkgw.com.cn](http://www.jnhrgkgw.com.cn)khj30/10急停闭锁开关，急停传感器