无功补偿与谐波治理资质

产品名称	无功补偿与谐波治理资质
公司名称	保定北电电气科技有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	品牌:保定北电 型号:BDKJ-FC II型 产地:保定市
公司地址	保定市国家高新技术产业开发区
联系电话	0312-3166712 15720000016

产品详情

主要用途与适用范围
高压并联**滤波补偿**
成套装置(以下简称装置)主要用于工频6kv，10kv，20kv，35kv的三相电力系统，用以抑制电网谐波，调整、平衡电网电压，提高功率因数，降低损耗，改善供电质量。 产品特点
1、装置能在1.1倍额定电压的稳态过电压下长期运行：
2、装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行；
3、装置采用无重击穿的高压断路器，并装有氧化锌避雷器，以限制投切电容器组时产生的操作过电压；
4、6kv、10kv装置选用真空负荷开关
、真空断路器或sf6型断路器来作**滤波补偿**
支路的投切开关。对于小电容量的电容器组，且需分组投切的采用真空接触器，对于大电容量的电容器组应采用真空断路器或sf6型开关； 5、装置选用干式空心电抗器或干式铁芯电抗器，用以限制合闸涌流，抑制高次谐波，改善网络电压波形。
6、装置选用fd型放电线圈，可在5s内将电容器组的剩余电压自额定电压峰值降至0.1倍额定电压以下；
7、根据系统及用户的需要，装置可采用就地控制或主控制室，集中控制，或自动控制等方式； 8、装置采用单台电容器熔断保护为主保护，开口三角电压、电压差动、中线不平衡电流保护作为后备保护，此外装置还设有过流、过压、失压保护。这些保护的实现也可以选用较好性能的微机保护监控装置，以实现对电容器继电保护的要求。