# SIEMENS西门子山西省晋城市(授权)一级代理商——西门子伺服电机华北总代理

产品名称	SIEMENS西门子山西省晋城市(授权)一级代理 商——西门子伺服电机华北总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子总代理:PLC 西门子一级代:驱动 西门子代理商:伺服电机
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房
联系电话	15903418770 15915421161

# 产品详情

### 查看当前固件版本

在G120XA参数列表页面,可以通过参数r964.2,查看当前固件版本。通过参数r964.3,可以查看固件版本发布的时间。参数r964.4可以查看固件版本发布的月/日。如下图

在图中,我们可以看到,当前固件版本为1.03,固件日期为2020年6月18日。

#### 下载固件版本

截至目前为止,G120XA固件最新版本为1.04。

固件下载链接:support.industry.siemens.com/cs/document/109802498 如下图

- 1. 将所需要的固件,下载到电脑。(固件下载有进出口权限限制,可以联系供货商帮助下载)
- 2. 准备一张SD卡。
- 3. 将下载好的固件解压并导入SD卡。

下载好的G120XA 1.04固件

将1.04固件解压到空的存储卡

#### 更新固件过程及注意事项

- 1. 切断G120XA电源,等待片刻,直到变频器上所有的LED指示灯全部熄灭。
- 2. 将带有配套固件版本的存储卡插入变频器的插槽中,直到卡扣插紧。
- 3. 接通G120XA电源。
- 4. 等待G120XA固件传输。
- 5. 固件升级成功后,断电拔出存储卡。

传输过程大概5-10分钟,变频器上"RDY"灯红色常亮,"BF"灯橙色闪烁。 传输完成后,"RDY""BF"灯红色缓慢闪烁。此时,就可以断电,拔出存储卡了。 固件升级过程中,切记不要断开变频器电源,否则会导致变频器固件损坏。

固件升级过程中 固件升级完成

## 查看升级后的固件版本

升级完成后,可以根据r964.2/r964.3/r964.4查看固件版本,以及固件版本的时间。如下图所示固件更新完成,固件版本1.04,固件日期2021年6月22日。