

ABB电机ABB变频电机

产品名称	ABB电机ABB变频电机
公司名称	无锡鸿良自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:QABP
公司地址	无锡市崇安区广瑞路780号名景区大厦1014室
联系电话	0510-82447181

产品详情

qabp变频电机首选

www.wx-hl.com

www.wxsmotor.com

www.xmzmotor.com qabp系列变频调速电机系列 qabp系列变频调速电机吸收了德国、日本等先进国家产品之优点，应用计算机辅助设计技术进行设计。可与国内外同类型变频装置配套，互换性、通用性强。电机采用鼠笼型结构，运行可靠，维护方便。电机单独装有轴流风机，保证电机在不同转速下均有较好的冷却效果。电机绝缘采用国际上广为使用的f级绝缘结构，提高了电机的可靠性。电机的功率、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与qa系列异步电机完全一致。本系列电机可广泛应用于轻工、纺织、化工、冶金、机床等需要调速转动装置的行业中，是一种理想的调速动力源。

本系列电机功率从0.25千瓦-200千瓦，机座中心高从71毫米-315毫米。

2.额定转矩、标称功率与调频范围的对应关系表 3.电机所带独立电源的轴流风机参数 4.

制动器参数 *电机根据用户需要安装电磁式制动器，构成变频制动电机。

注：空载制动时间为直流侧切断制动器电源的制动时间 a类制动器-

进口制动器（德国lenze），防护等级ip54 b类制动器-国产制动器，防护等级ip23

电机带制动器型号标注为： qabpej-安装进口制动器 mqabpej-安装国产制动器 5.编码器

电机根据用户需要安装各种光电编码器，以满足用户对电机调速和控制的需要。

光电编码器基本配置为欧姆龙产品，e6c2和e6b2系列

电机带编码器，型号标准为在基本型号后加尾注号j41。qabp--j41 6.振动及噪音 7.轴承型号(nsk轴承)

（可选skf轴承）、出线孔尺寸 标准轴承型号 电缆接口 中心高 极数 d-end n-end mm 71m 2,4

6202-vc3 6202-vc3 m24*1.5 80m 2,4,6 6204-dduc3 6204-dduc3 m24*1.5 90s 2,4,6 6205-dduc3 6205-dduc3

m24*1.5 90l 2,4,6 6205-dduc3 6205-dduc3 m24*1.5 100l 2,4,6,8 6206-dduc3 6206-dduc3 m30*2 112m 2

6207-zzc3 6206-zzc3 m30*2 4,6,8 6207-dduc3 6206-dduc3 m30*2 132s 2 6208-zzc3 6207-zzc3 m30*2 4,6,8

6208-dduc3 6207-dduc3 m30*2 132m 2 6208-zzc3 6207-zzc3 m30*2 4,6,8 6208-dduc3 6207-dduc3 m30*2

160m 2,4,6,8 6209-zzc3 6209-zzc3 m36*2 160l 2,4,6,8 6209-zzc3 6209-zzc3 m36*2 180m 2,4,6,8 6310-zzc3

6210-zzc3 m36*2 180l 2,4,6,8 6310-zzc3 6210-zzc3 m36*2 200l 2,4,6,8 6312-zzc3 6212-zzc3 m48*2 225s 4,6,8

6313-zzc3 6213-zzc3 m48*2 225m 2 6313-zzc3 6313-zzc3 m48*2 225m 4,6,8 6313-zzc3 6313-zzc3 m48*2
250m 2 6314/c3 6314/c3 m64*2 250m 4,6,8 6314/c3 6314/c3 m64*2 280s 2 6316/c3 6316/c3 m64*2 280s 4,6,8
6316/c3 6316/c3 m64*2 280m 2 6316/c3 6316/c3 m64*2 280m 4,6,8 6316/c3 6316/c3 m64*2 315s 2 6317/c3
6317/c3 2-m64*2 315s 4,6,8 6319/c3 6319/c3 2-m64*2 315m 2 6317/c3 6317/c3 2-m64*2 315m 4,6,8 6319/c3
6319/c3 2-m64*2 315l 2 6317/c3 6317/c3 2-m64*2 315l 4,6,8 6319/c3 6319/c3 2-m64*2 355m 2 6319m/c4
6319m/c4 2-m64*2 355m 4,6,8 6322/c3 6319/c3 2-m64*2 355l 2 6319m/c4 6319m/c4 2-m64*2 355l 4,6,8
6322/c3 6319/c3 2-m64*2

注：根据用户要求，可以在非驱动端安装绝缘轴承，以消除轴电流的影响，提高轴承寿命。

8.轴流风机出线孔 9. 订货须知

- 订货时请注明电机型号、额定功率、额定电压、额定频率、安装型式。
- 若对电机极数、电压等级、调速特性、绝缘等级、防护型式、安装尺寸冷却方式等有特殊要求，请在订货时说明，另行商议。
- 需安装制动器、编码器、或同时带制动器、编码器、需订货时说明。
- 用户应根据自己选用的变频器及相应配置，考虑电机是否安装绝缘轴承；安装绝缘轴承，订货时应说明。