

UHZ-F智能浮球液位控制器

产品名称	UHZ-F智能浮球液位控制器
公司名称	辽阳顺鑫仪表厂
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:顺鑫 型号:UHZ-F
公司地址	辽阳白塔区南文化路
联系电话	0419-6830270 13130764235

产品详情

uhz - f智能数显浮球液位继电器，是数字显示、信号控制及模拟输出集一体的控制仪表。四位数字显示屏可显示当前液位高度、一个切换状态。四个切换输出值可以调节液压、润滑等流体控制设备的加液及停止加液过程。通过触摸按键很容易调节四个相互独立的切换点和切换回复点。为与监控系统连接（如与plc系统），还提供一个模拟量输出（4 - 20ma或0 - 10v）。

一、特点

滤光功能 高亮度数码显示。

四组常开、常闭转换接点及输出状态指示。

四个切换继电器、切换点及切换回复点的设定互不干扰。

全程设定、设定调节方便。

不用配置二次仪表就可以实现自动测量和控制；

许多有用的附加功能

二、性能参数：

量 程：500..6000mm

环境温度：-40 ~ 85

供电电源：ac220v、dc24v

设定范围：1、2、3、4点可全程设定切换点和切换回复点

精 度：±10mm

长期稳定性：0.2%fs年

输出信号：4~20ma

输出触点容量：ac250v、3a

连接螺纹：m27 x 2

法兰连接：dn50

三、面板功能（见图一）

报警指示灯：当1、2、3、4继电器吸合时该指示灯亮。

显示窗：显示测量值。

图一

报警设定：

键为设置键、 键为移位键、 键为加一键。

如密码输入出错，请等待2分钟待恢复测状态后重新输入密码。

按 键进入功能设定状态。显示0555按移位键 到最低位，按加一键 使显示0556（进入设定密码）。

功能	切换点	备注
-on1	切换点1	
-of1	切换回复延滞1	切换点1 - 切换回复延滞1=切换回复点
-on2	切换点2	
-of2	切换回复延滞2	切换点2 - 切换回复延滞2=切换回复点

-on3	切换点3	
-of3	切换回复延滞3	切换点3 - 切换回复延滞3=切换回复点
-on4	切换点4	
-of4	切换回复延滞4	切换点4 - 切换回复延滞4=切换回复点

注：-ofx不能为负值。

建议：切换点设置从小到大或从大到小。1点到4点递增或递减。

切换/切换回复点：

切换点是指测量值在达到设定值时（温度升高）导致继电器状态变化。这种输出状态一直保持着，直至数值低于切换点所对应的切换回复点。切换回复点是输出继电器重新切换至初始状态的数值。切换点与切换回复点之间的差值称之为切换回复延滞。