

30kw柴油发电机生产厂家

产品名称	30kw柴油发电机生产厂家
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500X3
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

产品详情

30kw柴油发电机生产厂家

发电机的操作规程

- 1.启动前应检查燃油箱油量是否充足，各油管及接头处无漏油现象；冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏，风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。
- 2.启动后，应低速运转3~5分钟，待温度和机油压轮均正常后，方可开始作业。发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。
- 3.运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。
- 4.发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。频率值的变动范围不得超过0.5hz。
- 5.停机前应先切断各供电分路主开关，逐步减少载荷，然后切断发电机供电主开关，将励磁变阻器复回到电阻最大值位置，使电压降至最低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，最后停止内燃机运转。

型号			hs6500x3
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	5.5	6.3
最大输出功率	kva	6.0	7.0

额定电压	v	230/400 240/416
额定电流	a	7.9 8.7
额定转速	rpm	3000 3600
相数		三相
功率因数		0.8(滞后)
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	230/400 240/416
插座		一个单相和一个三相插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	720*492*655
净重	kg	95
毛重	kg	110
噪音（7m处）	db(a)	79
结构型式		开架
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	x3/e3:13.5 t3:15
机组连续运行时间	h	x3/e3:8 t3:9.5

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，

产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

30kw柴油发电机生产厂家