

BAD808-A3LED防爆灯

产品名称	BAD808-A3LED防爆灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

bad808-a3led防爆灯

bzd118led防爆灯

©bzd118 led防爆灯

联系方法：18168329739 0510-80382990

适用范围

● 在1区、2区iia、 iib类t1~t6组爆炸性气体环境，作为厂房或场所照明之用。

bzd118 led防爆灯

防爆灯在下列条件下能可靠的工作

- 海拔不超过2000m ；
- 运行环境温度为-20~+40℃: ；
- 周围空气相对湿度不大于98%（当温度在+25℃） ；

- 适用于1区、2区，ii类t1~t6组爆炸性气体环境中；
- 在无破坏金属和绝缘性能的气体及蒸汽的地方；
- 在无显著摇动和冲击振动的地方；
- 污染等级3级；
- 安装类别ii类。

◎bzd118 led防爆灯

结构特性

- 产品执行标准：gb3836.1~2-2010、q/hh 001-2011。
- 本产品为铝合金外壳，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，具有防水、防尘、防腐等功能。不锈钢外露紧固件，透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面结构，但光源腔和接线腔、驱动器腔分隔，安装维护方便，电气性能可靠；采用优质铝板反光罩，提高灯具的使用效率。
- 本灯具壳内外均设有接地螺钉，用户使用该产品时应可靠接地。

◎bzd118 led防爆灯

技术参数

防爆等级：exd ii b t6 gb

额定电压：220vac 50hz

额定功率：20w 30w 50w 60w

光源类型：led

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

安装方式：吊杆式(g) 壁式30°C(b1) 壁式90°C(b2) 吸顶式(x) 护栏式(f) 法栏式(h)

◎bzd118 led防爆灯

使用与维护

- led灯安装前应检查铭牌上所列基本技术数据是否符合实际使用条件。
- 有相当于直径 $\phi 10\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$ 电缆引入线，通过橡胶密封圈引入接在接线端子上、用压紧螺母将所引入电缆压紧，使之密封，并防止拔脱。
- 使用前应检查接线是否正确，外壳上各紧固螺钉（螺栓）是否旋紧。电缆接地线应可靠的接地。
- 维修时“严禁带电开盖”并不得磕碰、损伤橡胶密封衬垫。
- 维修中，若发现引入装置的密封圈、密封衬垫等有老化现象，应及时更换，以确保防护性能。

◎bzd118 led防爆灯

运输 储存

- led灯在运输过程中，应防止撞击或强烈震动，并应有防止雨雪侵袭的措施。
- led灯应贮存在空气流通、无滴水和液体侵袭，环境温度不高于 $+40^{\circ}\text{C}$ ，不低于 -25°C ，空气相对湿度不大于98%（ $+25^{\circ}\text{C}$ ）的仓库中。
- 在存放led灯的周围环境中，不应含有破坏金属和其绝缘的腐蚀性气体。

◎bzd118 led防爆灯

品质保证

- 本产品严格按照is09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。