

# AT2811 常州安柏LCR数字电桥

产品名称	AT2811 常州安柏LCR数字电桥
公司名称	佛山准测电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州安柏 型号:AT2811 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz
公司地址	广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
联系电话	0757-22665026 13702617132

## 产品详情

at2811 lcr数字电桥简介： at2811 是通用lcr

数字电桥，采用高性能微处理器控制的微型台式仪器。四档测试频率 100hz~10khz，0.1v、0.3v 和1v 电平可选，30、100 源内阻可选。仪器可自动测量电感量l、电容量c、电阻值r、复阻抗z、品质因数q、损耗角正切值d。全新设计的at2811 具有最高性价比，傻瓜式的操作界面，100%满足各元件厂家、学校、研究所和计量质检部门进行精确测试和批量生产的要求。仪器内置分选功能，具有五档分选显示及分选讯响设置。

at2811 lcr数字电桥性能特征： 主参数0.8寸大字符高亮数码管显示 全中文按键和指示器  
比较器功能 全量程短路的开路清零功能 基本准确度：0.25% 最大33000数显示位数  
六量程自动或手动测试 测试速度：快速：10次/秒 慢速：3次/秒 增强抗冲击保护

at2811 lcr数字电桥技术规格： 型号：at2811lcr数字电桥 测量参数：l, c, r, z, d, q和参数自动 基本准确度：  
0.25% 测试频率：100hz, 120hz, 1khz, 10khz 测量范围：l: 0.01uh~9.999kh c: 0.01pf~9.999mf r、|z|:  
0.0001 ~99.99m d/q: 0.0001~9999

输出阻抗：30、100 测试电平：0.3vrms 测量速度：快速10次/秒，慢速3次/秒 屏幕：  
主参数0.8寸led显示，副参数0.5寸led显示 显示位数 主副参数：5位 最大读数：33000 量程方式：  
自动和手动 等效电路：串联和并联 校正：开路扫频清零，短路扫频清零 比较器 五档：p1, p2, p3, aux, ng  
讯响：p1, p2, p3, aux, ng, 关 接口：无 电源要求 电压：198vac~240vac 频率：48.5~52.5hz 功率：最大10va  
尺寸与重量 尺寸(mm)：220(宽)x85(高)x259(深) 重量：2kg 附件 atl501: 四端开尔文夹测试线