

SIEMENS西门子陕西省西安市（授权）一级代理商——西门子伺服电机西北总代理

产品名称	SIEMENS西门子陕西省西安市（授权）一级代理商——西门子伺服电机西北总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子总代理:PLC 西门子一级代:驱动 西门子代理商:伺服电机
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房
联系电话	15915421161 15903418770

产品详情

新建两个变量监视的标签

勾选显示输出；

第一个标签动画表达式选择进度，选择数值量输出，输出格式选择整数及十进制；

第二个标签动画表达式选择控制，其他设置保持与第一个标签保持一致；

步骤五报警导出

将编辑完成的程序下载至触摸屏，接下来进行导出操作的演示。

1. 导出到触摸屏通过电脑读取

点击导出到触摸屏的按钮，控制标签的数值会变为0代表正在导出，等待数值变为1代表导出完成；

接着选择工具,再点击TPC文件操作；

根据实际情况选择电脑跟触摸屏的连接方式，再点击连接；

选择电脑要存储的路径，再点击刷新按钮。右侧会显示导出的报警记录文件；

点击刷新，把右侧显示出来的文件拖放至左侧，这样就成功把报警记录获取到电脑了；

2. 导出到U盘

导出到U盘的操作很简单，只需插入U盘，点击导出到U盘按钮。控制标签的数值变为0代表正在导出，等待数值变为1代表导出完成，这里不多做赘述；

通过以上5个步骤，我们就可以实现电脑或U盘导出昆仑通态触摸屏的报警记录了，操作很简单，有需要或感兴趣的同学可以试一试~至于对脚本程序不理解的同学，我们接着往下唠嗑。

!ExportHisDataToCSV：这个函数以CSV格式导出指定时间段的历史存盘数据或历史报警数据到U盘/触摸屏，总共需要设置10个参数(参数与参数之间以逗号来分割)。

(参数1) 字符串类型, "报警导出.csv": 指导出的文件名, 字符串类型, 如果以 "\$MCGS_DIR_USER" 开头的路径, 表示导出到触摸屏的用户分区, 否则表示导出到U盘。

(参数2) 字符串类型, 设置导出的对象名。"Mcgs_HistoryAlarm": 代表导出的是历史报警数据, 导出操作日志则使用 " MCGS_OPERATION_LOG "。

(参数3) 字符串类型, 参数3为空则代表导出所有报警记录, 打开报警导出.csv文件可看到全部记录;