

# JSXN-35户外三相油浸式电压

产品名称	JSXN-35户外三相油浸式电压
公司名称	浙江省华波互感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市电器城
联系电话	0577-62702598 18057723230

## 产品详情

jsxn-35、jsxnf-35 户外-三相油浸式电压互感器

jsxn-35 , jsxnf-35户外三相五柱抗谐振油浸式高压电压电力计量箱

### 一、产品概述

jsxn-35、jsxnf-35户外、三相油浸式电压互感器为油浸式五柱铁芯型产品。适用于50hz-60hz,额定电压为35kv线路中作电压、电能测量及继电保护用。da、do为剩余电压绕组接成开口三角形输出端子，在无接地故障时残余电压小于等于10v，当线路的一相发生接地短路故障时da; do输出100v电压，供继电保护用，当互感器在额定电压下励磁时，能承受1秒外部短路而无损伤。

### 二、性能特点

1.产品根据三相铁磁谐振现象的机理，改革了原三相五柱子式电压互感器的磁路结构，采用三相三柱磁路和单口磁路的组合，把铁磁谐振下的正序电压和零序电压分别由上述磁路分别承担，是提高零序励磁特性抗谐防烧的关键，因而决不允许任何一侧零序绕组短接。

2.jszg ( f ) -35产品是根据用户要求，对原jsxn-35油浸户内产品全新设计的新一代浇注户内产品，此产品结构合理，表面爬电距离大，性能更优越，体积小短，尤其适合开关柜的安装。

3.能有效消除分频、工频、高频谐振，不会过压烧毁，不会频繁熔断高压保险。

4.产品在系统单相接地情况下，剩余绕组dadn输出电压为100v。

5.当系统正常运行时，剩余绕组输出电压不足1v。(

6.当高压保险一相熔断，剩余绕组输出电压约50v，能使接地监察继电器可靠报警，可用此方法检查二次绕组是否因多点接地而短路。

7.提供准确的线电压，供表计测量用，提供准确的相电压，供反映系统对地。

8.f型具有二个测量级绕组和一个剩余电压绕组,极大的方便了用户。