

路无线呼叫器 220 (V)

产品名称	路无线呼叫器 220 (V)
公司名称	深圳市兴意科技开发有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌:YB-99 型号:YB-99 供电电源:220 (V)
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办雅园路9号万科第五园 四期2栋1508
联系电话	13510445966 13554770040

产品详情

99路无线呼叫服务器 2005年09月27日 99路无线呼叫服务器 功能简介：1、发射器采用数字编码技术和声表谐振器稳频电路，数据传输距离远，性能稳定可靠。2、发射器采用2262编码芯片，短路块编码，操作简单，一机最多可配99个发射器。3、接收主机用三个led显示其呼叫号码和呼叫顺序，并内置扬声器，输出语音。4、主机可根据使用者的需要调节音量。5、主机有清零和上查功能，可查询前十位呼叫的号码。6、主机可内置6节7号电池，防断电。7、该主机可与无线烟感、无线被动红外探测器等配套可做现场报警器用，最远距离可达开阔地2km。8、该服务器安装方便，操作简单，适合于医院，酒楼，茶馆，小区等现场使用。按键功能说明：复位键：数码管清零或警号解除。上查键：可上翻呼叫过的前十位号码。录音键：按着不放录音指示灯亮即可（最长时间为十秒）。电位器：调节音量。编码方法及编码表：1、遥控器的d0、d1、d2、d3为地址码，对应主机的拨码开关1、2、3、4。（注：主机拨码开关5为功能码，接l为门铃声或录音，接h则警号鸣叫，此时遥控器的功能码无效。）2、遥控器的a7为功能码，接高电平（+）放音为门铃声，接低电平（-）放音为客户的录音。3、遥控器的a0—a6为数据码，编码方式如下：
说明：1表示对应脚接高电平（h、+），0表示对应脚接低电平（l、-），编码悬空默认为低电平 序号 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 序号 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 13 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 14 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 15 1 1 1 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 18 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 19 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 0 1 0 0 0 20 0 0 1 0 1 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 21 1 0 1 0 1 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 22 0 1 1 0 1 0 0