

# 天能蓄电池TN12-17 12V17AH 储能系列

产品名称	天能蓄电池TN12-17 12V17AH 储能系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天能 型号:TN12-17 容量 类型:12V17AH 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

天能蓄电池TN12-17 12V17AH 储能系列

天能蓄电池

- 安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动

1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 耐冲击性好：完全充电状态的电池从 20CM 高处自然落至 1CM 厚的硬木板上

3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 耐过放电性好：25 摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电 3 星期（电阻只相当于该电池 1CA 放电要求的电阻），恢复容量在 75% 以上。

- 耐充电性好：25 摄氏度，完全充电状态的电池 0.1CA 充电 48

小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95% 以。

- 耐大电流性好：完全充电状态的电池 2CA 放电 5 分钟或 10CA 放电 5

秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

用户收货须知:

- 1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时，一定要注意当场查验货物是否完好，不要以外包装好，就直接签收，要检查货物完好，在签收；

- 2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收；

3、若遇以上情况，请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等；

#### UPS蓄电池安装：

1. 首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。

2. 转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生、蓄电池的破损和起火爆炸等情况。

3.

连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。

4. 不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V 电池电压低于 12.40V，6V 电池电压低于 6.20V 或2V 电池电压低于 2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。

5. 安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。

6. 保护电池避免受到强烈震动或撞击。