

安科瑞ADF400L-安科瑞单相电能表ADF400L多用户 一表抵多表

产品名称	安科瑞ADF400L- 安科瑞单相电能表ADF400L多用户 一表抵多表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

1.电能计量

多用户电能表可计量每一用户总用电量（正向+反向）、正向用电量和反向用电量。

2.继电器控制（jinxian预付费型）

（1）无费关断（预付费控制）

多用户电能表可设置报警电量和报警电量，当用户剩余电量小于报警电量时，CPU将报警信号发送给后台管理系统，后台管理系统根据报警信号，当报警电量大于报警电量时，CPU将报警信号发送给后台管理系统，后台管理系统根据报警信号，当报警电量大于报警电量时，CPU将报警信号发送给后台管理系统。

（2）定时断电（时控）

对用户用电量进行时间控制，电能表通过后台管理软件，设定自动断电、上电时间，方便

（3）超负荷断电（负控）

对用户用电量进行时间控制，电能表通过后台管理软件，设定自动断电、上电时间，方便

（4）强制断电（强控）

多用户电能表可由后台管理系统对用户进行强制断电、送电控制，使管理中心可以及时地处理突发事件

注意：以上四种控制中，当强控打开时，其它控制均无效。

技术参数

技术参数		ADF400L- H S D(Y)-
辅助电源	电压	三相 3*220V/380V 供电(单相供电时，需将仪表上的1,2
	功耗	10W
电压输入	额定电压	3 × 220/380V、3 × 57.7/100V
	参比频率	50Hz
电流输入	输入电流	3 × 1(6)A(互感器接入)，3*10 (80) (直接接入)
	起动电流	1%Ib
测量性能	测量精度	0.5S 级

	时钟精度	0.5s/d
脉冲	脉冲输出	每个三相计量模块具有 1 路有功电能脉冲
	脉冲宽度	80ms ± 20ms
	脉冲常数	3 × 1(6)A 规格 6400 imp/kWh 3 × 10(80)A 规格 400 imp/kWh
开关量	主模块	主模块 2DI+2DO，其中 DI 为干接点输入
	从模块	从模块互感器接入从模块 4DI+4DO，其中 DI 为 220V 湿接点输入
通信	红外接口	红外通讯
	RS485 接口	MODBUS-RTU、DL/T 645-07
	以太网接口	Modbus-TCP、TCP/IP
环境	温度	工作温度：-20 ~+60，存储温度：-30 ~+70
	湿度	95%RH，不结露，无腐蚀性气体场
	海拔	2000m

产品模块说明

主模块

- 1、三相 3*220/380V 供电，为后端测量模块提供工作电源；
- 2、人机界面：液晶及按键编程
- 3、红外通信；
- 4、射频刷卡（IC 功能）；
- 5、2 路 RS485 组网通信（*C 功能）；
- 6、第 3 路扩展无线模块用 RS485 通信（RJ45 连接方式）；
- 7、最多 2DI/2DO,无源 DI（K 功能）；
- 8、最多 1 路以太网通信（CE 功能）；

直接接入测量模块

- 1、可实现路 1 路三相 3*10（80）测量或者 3 路单相 10（80）A 测量；
- 2、1 路有功电能脉冲输出；
- 3、三相工作状态、脉冲及通信状态 LED 指示；