

VR-XXXL 可程式变频电源

产品名称	VR-XXXL 可程式变频电源
公司名称	东莞市仪锐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区厚德福物流园C栋3楼
联系电话	18665115835

产品详情

vr-xxxl 可程式变频电源 产品说明产品特性：

可程式控制电源限定。

适用负载广、负载功率因素 $\pm 0.7 \sim 1$ 均可。

电压、频率、时间、角度设定，数字式按键输入，精确度高。

具有数位定时器，测试时间完全自动切断电源。

具有30组记忆，可配合不同需求规格、作电压、频率设定。

采用先进以数位正弦合成讯号产生器，波形正确，失真小。

无辐射干扰，含谐波成份小，并经特殊处理，不产生干扰。

内含gp-ib或rs-232，具有talk、listen等功能，可和电脑连线。

本系列产品2k以上均可用高科技pwm技术，高效率、功率佳。

可设定波形的启始角度，适合量测非线性负载的峰值电流。

具有资料输入锁定功能，防止错误资料输入，确保测试安全。

设定各项参数（如v.f.t）时，并l.c.d显示设定值。避免输入错误。

频率范围广：45.0hz ~ 500hz。（option：45.0hz ~ 999.9hz）。

采用大型字幕l.c.d显示,功能键,设定键分置，操作简单，定性高。

量测功能：可测电压、频率、时间、电流、峰值电流、功率、功因。

本机一次可执行10组不同电压、频率、时间之设定，并可连续作999999次循环测试。

内建循环测试执行功能

具有一次执行10组电压值、频率值、时间常数的功能，并可执行999999次之循环，每单位时间由0-999秒，作长时间测试及阶梯电压升降on-off各种测试之配合。

机器在o/p使用中，具有微调功能

本机适合产品研发及产品测试，在测试中

1、电压、频率可以由up键与down键控制升降。到预定值有飞梭作用。开始调整时，增减速度较慢，越来越增减速度会越快。

2、电流可以在所购置的容量内自行设定超出电流之限流点，当测试时如超过所设定之电流点，机器会有闪烁警示 pag 单项系列

型号 pag-1005 pag-1010 pag-1020 pag-1030 pag-1050 pag-1100 pag-1150 pag-1200 pag-1300

输出容量 500va 1kva 2kva 3kva 5kva 10kva 15kva 20kva 30kva

输入电压 1 ϕ 2w+g220v/110v \pm 5% 50hz/60hz \pm 5% 3 ϕ 4w+g380v/220v \pm 10% 50hz/60hz \pm 5%

输入频率 50hz/60hz \pm 5%

输出频率 45hz-500hz(option:45hz-999hz)

频率稳定度 0.01%

输出电压 0-150v/0-300v

输出电流 4.2/2.1a 8.4/4.2a 16.8/8.4a 25/12.5a 42/21a 84/42a 126/63a 168/84a 250/125a

负载稳定度 0.5% 1%

波形失真 0.3% 1%

适合负载稳功率因素 \pm 0.7-1均可

电表显示 电压、电流、频率、功率p-p电流、计时器、功率因素（大型lcd显示

保护装置 具过载、过温、短路保护、报警装置

重量 (kgs) 48 52 57 65 80 150 190 240 350

尺寸 (mm) (w*h*d) 430*198*550 430*240*580 430*460*650 430*780*720 750*1400*850

工作环境 环境温度0-40 , 相对湿度10-90%