

漯河西门子PLC代理商

产品名称	漯河西门子PLC代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理 德国:慕尼黑
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

产品详情

CPU 1511C-1 PN

S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:

作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。

可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。

读取服务数据。

存储卡中的项目数据

有些情况需要存储卡中的项目数据:

忘记了设置的读写保护,如果需要再次下载程序时。

当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。

下载项目中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。

存储卡项目数据的:

通过 CPU 的显示屏进行格式化。

使用TIA STEP 7 进行格式化。

使用市售SD卡读卡器项目文件。

1.通过 CPU 的显示屏进行格式化

这种无需额外硬件和,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种适用于忘记读写保护的情况。具体操作步骤如下:

(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,OK键进入,如图1所示。

图 1 选择进入Settings菜单

(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。

图 2 选择进入Card handling菜单项

(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。

图 3 选择进入Format card菜单项

(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP,如图4所示。

图 4 确认格式化操作

2.使用TIA STEP7 进行格式化

这种需要一台安装了博途的计算机,并跟CPU在线连接,这种不适用于忘记读写保护的情况。