

# TE-HJ500系列微机综合保护装置 TE-HJ506BT备自投保护装置

产品名称	TE-HJ500系列微机综合保护装置 TE-HJ506BT备自投保护装置
公司名称	上海竟稀电子电器成套有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	型号:TE-HJ506BT 额定电压:220 ( V ) 额定电流:30 ( A )
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A2115室
联系电话	021-63612610 13918394925

## 产品详情

功能	系列 型号 名称 应用范围	hj500系列 hj506bt 备用电源自投保护装置 进线、母联备投功能
备投方案	母联备投双路电源的互为备投	
数据采集	11路遥信量	
事件记录	保护事件告警事件遥信变位事件事件soe	
控制功能	远方保护投/退	
通讯功能	rs485通讯规约modbus	

### 装置整定

装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其控制定值设为0—退出

### 装置软压板整定

序号	软压板
1	进线i备自投投退定值
2	进线ii备自投投退定值
3	桥备自投投退定值

注：1.软压板只有两个取值：投入、退出。装置出厂时，软压板均整定为退出

## 装置参数整定

序号	名称	符号	范围	步长	备注
1	装置级管理	装置通讯地址		1 ~ 99	1
2		装置操作口令		0 ~ 99	1
3	波特率	rs485波特率设置		0 ~ 65535	1
4	开关延时	开入遥信确认时间		5 ~ 999ms	1ms
5		遥跳保持时间		5 ~ 999ms	1ms
6		遥合保持时间		5 ~ 999ms	1ms
7	交流量额定值	ct一次电流额定值		0 ~ 4000a	1a
8		pt一次电流额定值		0 ~ 40kv	1kv
9	系统控制	系统控制字		0000 ~ ffff	1

注：1：“rs485波特率设置”的含义为btl= ，共五位表示波特率设置:整定为1200、2400、4800或9600(推荐)；装置为rs485通讯方式。2：“ct一次电流额定值”和“pt一次电流额定值”为0时的测量值显示为二次侧的值。推荐设置为0，采用二次侧进行测量。3：“系统控制字”为选择保护装置功能的控制，一般情况下都使用默认值，在没有特别提示情况下都不需要修改，各种型号的装置的系统控制字应该不一样。

## 装置定值整定

序号	名称	范围	步长	备注	
1	bzt公用定值	检有压定值	10~150.0v	0.1v	1
2		检无压定值	10~150.0v	0.1v	99
3		线路检有压定值	10~150.0v	0.1v	注1
4		检无流定值	0~5.00a	0.1a	10ms
5	进线	备自投投退控制		0:退出；1:投入	
6	进线	备自投投退控制	0~9.99s	0.01s	
7	进线	备自投延时定值		0:退出；1:投入	
8		桥备自投投退	0~9.99s	0.01s	
9		系统控制字		0:退出；1:投入	

10	桥备自投 延时定值	0~9.99s	0.01s
11	桥备自投 延时定值	0~9.99s	0.01s
12	线路检无流投退控制		0: 退出 ; 1: 投入
13	母线pt断线投退控制		0: 退出 ; 1: 投入

本产品的型号为TE-

HJ506BT，额定电压是220（V），额定电流是30（A），绝缘耐压测试为2（Vac/m），产品认证是CCC