

蓉科/数显防爆振动变送器

产品名称	蓉科/数显防爆振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

技术参数:

2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz * 或者5-1000 Hz (特殊说明)

2.2 自振频率：10Hz

2.3 测量范围：0-20mm/s

2.4 输出电流：4 ~ 20mA

2.5 输出阻抗：500

2.6 工作电压：DC12-36V

2.7 接线方式：二线制

2.7 最大加速度：10g

2.8 测量方向：通用 (垂直或水平)

2.9 使用环境：温度 -40 ~ +85 相对湿度 90%

2.10 外形尺寸：32mm × 75mm

2.11 安装：M10*1.5或其他规格

2.12 重量：约350g

3.13 外壳材质：304不锈钢

3. 安 装

3.1 安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器固定在被测壳体上，然后将传器拧在上面吸附即可。

3.2 安装尺寸及规范：参看图一，若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。

3.3 接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接4-20mA输出，。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆。

4. 注意事项

4.1 变送器应防止剧烈碰撞和敲打。

4.2 运输过程和储存时应置于专用包装盒内。