

西门子FC1820-FC1840火灾报警控制器（联动型）单回路252点消防主机

产品名称	西门子FC1820-FC1840火灾报警控制器（联动型）单回路252点消防主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	10800.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:FC1820-FC1840 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

西门子FC18-FC1820火灾报警控制器（联动型）单回路252点消防报警主机

1、符合国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和 GB16806-2006《消防联动控制系统》。2、全中文 Windows 风格菜单操作，清晰直观。3、右键弹出菜单列出当前设备/事件可选操作项，操作更加方便快捷。4、超大存储空间，最多可记录 3,000 条历史记录，运行中发生的各类事件可全部记入历史档案中。5、控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点亮，控制器自动显示所发生的事件，按照逻辑关系联动相应设备。6、控制器带有 2 路可编程输入/输出（输出：[40mA@24VDC](#)），可通过编程设置为总报警和总故障输出；输入：干接点）。7、控制器带有 1 路声光控制电路（[0.5A@24VDC](#)）。8、控制器自带 8 路多线联动盘，用于重要设备的自动控制或手动操作。9、采用“组”编程方式，同用途的设备可分配到同一个“组”中进行编程，简化逻辑关系，节省编程时间。10、单台控制器 FC18-FC1820 最大容量 252 点，FC18-FC1840 最大容量 504 点，可实现 8 台控制器组成网络。11、网络总线（FC18-BUS），最远距离 1000 米。12、回路总线（FD18-BUS）为两总线无极性，建议使用截面积 1.0mm~1.5mm 的阻燃双绞线，传输距离环路可达 2500 米，支路可达 1500 米。13、控制器拥有三种用户界面，分别为：一级用户界面、二级用户界面、三级用户界面；在不同的用户界面下可进行不同的操作，用户级别由密码保护。14、接线端子均采用可插拔方式，每位端子上均有清晰标识，安装、调试、维修方便，快捷。15、自动映射设备。16、可由控制器调整探测灵敏度，自动适应环境变化，使火灾报警可靠性大大提高。17、既可以在控制器上现场直接编程，也可通过计算器快速编程。18、高效的编码标签调试方法，大大简化调试工作。

二、FC18-FC1820火灾报警控制器（联动型）主要参数：1、LCD显示屏：320×240 像素，背光式2、可编程输入/输出（主板上）：23、直接手动控制开关（联动盘）：8

路4、声光报警路数 ([500mA@24VDC](#)) : 15、最大历史记录 : 3,000
条6、自动映射功能 : 有7、备用电池 : 12 V DC , 12 AH × 28、通讯界面 : USB 1.1 (需配接 RS232 与 USB
转换模块) 9、输入电压 : 220 V AC , 50 Hz10、电源容量 : [5A@24V](#)
DC11、外部电源输出 : <mailto:5A@24V> DC12、尺寸 (单位
mm) : 437 × 408 × 17013、重量 (不含电池) : 10.35
Kg14、电源保险能力 : <mailto:1A@24>15、电池保险能力 : [250V@1.5A](#)16、工作温度 : 0 ~
40 ° C17、贮存温度 : -10 ~ 50 ° C18、相对湿度 : 95%19、保护等级 : IP3020、环境要求 : 室内/干燥

三、FC18-FC1820火灾报警控制器 (联动型) 特点 : 安装回路卡最大数量 : 1安装现场部件最大数量 : 252