

# CZ810磁电式振动传感器

产品名称	CZ810磁电式振动传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:CZ810 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### CZ810磁电式振动传感器

#### CZ810磁电式振动传感器

的基本原理是根据导体作切割磁力线的运动，而产生一个与它运动振动成正比的电动势。具有接线方便，无源工作，安装简单等特点。CZ810磁电式振动传感器可用于工业领域和土木工程，特别适合于风机、汽轮机、电机等旋转机械轴承座的振动测量。

#### CZ810磁电式振动传感器技术参数：

灵敏度：19.7mV/mm/s（可选）

工作频响：5Hz～1KHz（单方向）；10Hz～1KHz（自由方向）

工作方式：两线制（无源）

自然频率：80Hz±5%

失真：0.2% 测试条件f=12Hz 振动1.8cm/s.p-p

阻尼比：0.6±0.05

工作温度：-30～100

安装螺纹：M10×1（可选）

重量：350g

## 安装与接线

### 1.安装说明

安装底座由M10×1螺栓与被测点机壳连接，在被测点打一个M10×1的安装孔深8mm左右，再用M10×1的螺栓将传感器与被测体拧紧即可。

### 2.接线说明

端子1（红色）：接仪表IN

端子2（蓝色）：接仪表COM