供应雅马哈调音台MG24/14FX

产品名称	供应雅马哈调音台MG24/14FX
公司名称	恩平市金竹星空电子厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:YAMAHA 功率:/（w） 接口:/
公司地址	恩平市恩城东安新安西路24号首层
联系电话	86 0750 7226226 13750366619

产品详情

品牌	YAMAHA	功率	/（w）
接口	/	规格	/
型号	MG24/14FX		

产品介绍：

现场声音增强或安装中需要额外的通道容量，带24条输入通道的mg24/14fx或带32条输入通道的mg32/14fx是您理想的选择。利用mg24/14fx，可获得16条单声道mic线路通道和4条立体声线路通道。两款设备的单声道都采用所有mg-series中最常见的低噪音、高精度前置放大器，可获得清晰的放大效果。两种型号都配置了双重高性能数码效果处理器，带有独立的效应总线，因此可同时利用两个独立效应器增强混音效果。yamaha著名的dsp技术可提供16种专业品质的spx数码效果，包括混响、延迟、音调切换、合唱、相位、声音加倍、变声等。利用参数控制和节拍延迟可对效果进行裁剪以满足特殊要求

功能特点1. 24输入通道2. 24麦克风+4立体声线路输入i6麦克3. 风+4立体声线路输入。4. l4母线(立体声、4编组、6辅助、2效果器)5. 低噪音、高精度的麦克风前置放大器6. 幻像电源开关和接插式输入／输出7. 3中心段通道均衡(中心频率扫描)和hpf8. 指示灯on／off开关o9. 双spx数码效果器10. 单通道输出的可扫描lpf11. 对讲输入技术规格:・频率特性:20 hz-20 khz +1 db，-3 db @+4 dbu，600 ω(最小电平时带增益控制)・总谐波失真:0.1%(thd+n)@+14 dbu、20 hz-20 khz、600 ω(最大电平时带增益控制)・嗡嗡声和噪音:(20 hz-20 khz)1・输入增益= 最大・输入衰减= off・输入灵敏度=-60 dbu-128 dbu・等效输入噪音(通道1 ～ 16 ，-99 dbu・残留输出噪音(st，mono out，aux，effect，group out)-83 dbu(87 db s/n)
名义电平时的st、mono、group・主衰减器；所有通道发送开关设定为关。-78 dbu(82 db s/n)
名义电平时的aux・主控制；最小电平时的所有通道混音控制。-64 dbu(68 db s/n)名义电平时的st、group

主衰减器和一个通道衰减器。（通道1 ～ 16 ）・单声/ 立体声输入增益控制44 db
可变・单声高通过滤器80 hz 12 db/ 八度・通道输入衰减器0 db/26 db・串音(1 khz):-70
db，在各输入通道之间;-70 db，在输入/ 输出通道(ch input)
之间・单声输入通道均衡化:・最大变化幅度:3± 15 db high(高)10 khz 渐变・mid(中)0.25-5 khz 峰化・low(
低)100 hz 渐变・立体声输入通道均衡化:・最大变化幅度:3± 15 db high(高)10 khz 渐变・hi-mid(高- 中)3
khz 峰化・lo-mid(低- 中)800 hz 峰化・low(低)100 hz 渐变・内部数码效果: 效果1: 16
个程序、参数控制;效果2: 16 个程序、参数控制tap delay 控制、脚踏开关(tap)・单声低通过滤器80 - 120 hz
12 db/ 八度・单声/ 立体声输入峰值指示灯每个通道一个红色指示灯。当后置均衡信号电平达到+17 dbu
时亮灯。・单声/ 立体声输入信号指示灯每个通道一个绿色指示灯。当后置均衡信号电平达到-10 dbu
时亮灯。・电平计:四个12点led 指示计[立体声(l、r)、pfl/afl、group(1 ー
4)]峰值点：红色指示灯+5、+3、+1 和0 点:
黄色指示灯-1、-3、-5、-7、-10、-15、-20:绿色指示灯・虚拟dc +48 v 电源・电源: 230 v ac, 50
hz・功率消耗:100 w・最大尺寸(w× h × d):819 × 140 × 551 mm