

# 船用可携带式防爆手电 CCS 认证应急照明手提灯 船用防爆灯

产品名称	船用可携带式防爆手电 CCS 认证应急照明手提灯 船用防爆灯
公司名称	东台市百亚救生设备厂
价格	.00/件
规格参数	产地:江苏 材质:ZDL - 102铝合金材料压铸成型 型号:DF-6
公司地址	东台市新街镇新角路39号（住所）
联系电话	18752216203

## 产品详情

船用可携带式防爆手电 CCS 认证应急照明手提灯 船用防爆灯

### 一、产品简介

DF-6可携式防爆手电灯是一种隔爆型防爆灯，产品适用于GB3836.1-3-83中所列举的易燃易爆场所作局部照明及应急照明使用，亦可用于上述场所的巡视和检修。该灯具被广泛用于船舶海关、码头、机场、消防、迪防及危险品运输车上，本产品具有强度高、光照远、寿命长、消防能力好等优点。

### 二、主要性能及技术指标

- 1、外壳材料选用ZDL - 102铝合金材料压铸成型，并涂有良好漆层。
- 2、灯具壳体无通孔，灯具启闭采用干簧管和强磁性开关结构，确保防爆性能。
- 3、灯具设有安全锁紧螺钉，确保不在易燃易爆场所打开灯具，只能在安全地方由专人使用专用扳手在关闭电源时方能打开灯盖（备用的六角扳手应专人保管）。
- 4、使用直流电源，1号电池\*6节。

5、集光电珠7.2V0.5A。

6、集光照度：灯具10米处130LX。

7、使用环境温度 - 25摄氏度 ~ + 40摄氏度、环境相对湿度 90%。

特别提示：必须在安全地方关闭电源时方可开盖更换电池或电珠，安装后，必须拧紧安全锁紧螺钉、装卸灯头盖，不得碰伤隔爆螺纹并确保清洁、滑润。

### 三、使用与保养

更换电池与电珠：

更换时关闭电源，松开安全锁紧螺钉，旋下灯头盖，取出电池进行更换，更换电珠方法是：将灯头盖上电珠取下，将新电珠换上后按远方法装上即可。

### 四、注意事项

1、灯具有下列情况应停止使用：外壳发现变形、裂痕、盖及外壳上的螺纹有严重划伤或损伤，玻璃有裂纹。

2、不准随意对防爆灯进行改装或随意交换防爆灯零件。

3、不适宜在强磁场、强酸、强碱环境中使用。

4、长期不使用时，须将电池取出，防止电池介质对灯具的腐蚀。

5、本产品正常使用寿命为三年，超期降级使用