

SW7400防水防振高顶灯

产品名称	SW7400防水防振高顶灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW7400
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw7400防水防振高顶灯实行保用5年保用（光源保用1年）；自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），5年后仅收取材料费。

技术参数

额定电压 交流220v 50hz

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 金卤灯（250/400w）/高压钠灯（250/400w）

标准配用 金卤灯400w

外形尺寸 426*630

重量 8kg

进线口螺纹g3/4

引入电缆 8~14mm

距高比 0.6

外壳保护 ip65

防腐等级 wf2

性能特点

高光效气体放电光源平均使用寿命长达20000小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。配置采用新技术容性节能镇流器，较同类镇流器省电20%，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命；

一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作；

壳防护等级ip65，防腐等级wf2，外壳永不腐蚀，永不生锈；

可根据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

使用方法

根据现场环境和照明的需要，确定适当的安装位置后，将灯具固定安装。

松开航空插头上的上下两对压紧螺钉，旋开压紧螺母，再将电缆线穿过密封塞和压紧螺母，把电缆线上的三根导线焊在航空插头相应的插针上（地线接三号位），并通过压紧螺钉压紧插入的导线，旋紧压紧螺母；然后将接好电缆线的航空插头插入灯具上侧的航空插座上，旋紧连接螺母，再将电缆线另一端接通市电即可实现照明；

更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换新灯泡。

适用范围

尚为sw7400防水防振高顶灯适用于各种室内、外工作场所。煤碳、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输及大型企业固定照明使用的需要。