

SW7500防水防震投光灯

产品名称	SW7500防水防震投光灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW7500
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw7500防水防震投光灯实行保用5年保用（光源保用1年）；自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），5年后仅收取材料费。

技术参数

额定电压 交流220v 50hz

功率因数 大于0.9

光源类型 金卤灯/高压钠灯

光源功率 金卤灯（250/400w）/高压钠灯（250/400w）

光通量 21000/36000lm(金卤灯)

防护等级 ip65

防腐等级 wf2

绝缘等级 i

距高比 2.2/1.2

进线口螺纹 g3/4, 8~ 12mm

外形尺寸 420*430mm(灯体)/240*220*160mm(镇流器箱)

重量 5.2kg(灯体)/8.1kg(镇流器箱)

性能特点

采用内外抗强震结构设计,有效解决了因强烈震动导致灯泡脱落、灯泡寿命缩短,支架断裂等问题;

以高效气体放电灯做光源,灯泡使用寿命长10000小时以上,特别适合户外大面积无人看守照明;

采用轻质合金材料和高科技喷涂技术,外壳永不生锈、永不腐蚀;

采用滚边等新工艺,确保外壳整体性好,密封可靠,防水防尘;

具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰;

灯具整体散热性好,可减少故障发生机率。

使用方法

1.根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装方式和位置后将其固定安装,按灯具到220v电源接点的长度,备好7~10mm的三芯电缆线。

2.旋下镇流器后盖固定螺钉,打开后盖,然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母,将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处,把电缆的l、n、地线对应接线座连接固定,在旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉坚固。

3.在选定的安装位置上,用8mm膨胀螺栓将灯具和镇流器箱进行安装固定,镇流器可安装在距离灯具安装位置50米范围内。

4.更换灯泡时,首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母,然后用力向上扳动灯头尾部,打开灯头,旋下坏灯泡换上新灯泡,最后在按相反的顺序将灯头还原。

警告: 拆装、维修灯具及更换灯泡时,必须先切断电源。

注意事项

1.保持灯体、镇流器外壳的清洁,使灯具具有良好的散热性能。

2.非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

3.灯具必须可靠接地。

4.工作时,电源电压需在220v10%以内,以确保镇流器的使用寿命。

适用范围

尚为sw7500防水防震投光灯适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程机械、设施等照明需要。