

防爆合格证 防爆合格证怎么办理 防爆认证 防爆电气设备使用的密封圈有什么安装要求？

产品名称	防爆合格证 防爆合格证怎么办理 防爆认证 防爆电气设备使用的密封圈有什么安装要求？
公司名称	欧鼎检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	认证项目:防爆认证 防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证 防爆认证:ATEX认证 IECEx认证 防爆3C
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	18948785286 18948785286

产品详情

防爆电气设备使用的密封圈有什么安装要求？

1)、密封圈的邵氏硬度为45~50度，否则为失爆。密封圈的唇侧在接线时，应朝向接线腔里面，否则为不完好(但煤电钻除外)。

2)、密封圈尺寸须符合以下规定，如有一项达不到要求均属失爆。

a、密封圈外径小于或等于20mm时，密封圈外径与接线表直内径差小于或等于1mm

b、密封圈外径小于60mm或大于20mm时，密封圈外径与接线表直内径差小于或等于1.5mm

c、密封圈外径大于60mm时，密封圈外径与接线表直内径差小于或等于2mm

密封圈内径与电缆外径的差小于1mm。

密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍，且不小于10mm。

密封圈的厚度不小于电缆外径0.3倍(70mm²的电缆除外),且不小于4mm。关注熊大讲坛。

3)、密封圈无破损,不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其它物体。

4)、木穿电缆的接线嘴用密封圈和厚度不小于2mm的钢挡板封堵压紧。密封圈放在钢挡板以内。

5)线嘴压紧有余量,线嘴与密封圈之间加装金属垫圈。