

深圳点型感温火灾探测器

产品名称	深圳点型感温火灾探测器
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏安 型号:JTW-ZOM-JLDT
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

jtw-zom-jldt点型感温火灾探测器

简介

jldt点型感温火灾探测器(以下简称探测器)利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度。本探测器采用现代smt工艺技术,内部采用微处理器芯片和非易失性存储器,处理功能强大,报警准确、可靠。感温参数模拟量采集处理,内部智能模型判据,弥补了传统报警机理的缺陷。结构上设计合理,灵敏地感受周围空气的温度变化。

主要特性及技术指标

线制:无极性二总线;

编码方式:电子编码,操作简单方便;

结构设计合理,灵敏地感受周围空气的温度变化,造型圆润美观;

先进的三防处理工艺,有效抵御潮湿、霉变、盐雾等的侵蚀;

工作电压:15-32v总线脉冲;

工作电流:监视电流0.3ma、报警电流1ma;

使用环境:温度-10~+50、相对湿度5%~95%(无凝露);

尺寸:直径10.2cm,高4.6cm;

重量：66g；

报警确认灯：红色；

壳体材料和颜色：abs 米色；

探测器的状态显示

正常监视状态：led灯周期性地闪亮；火警状态：led灯常亮；故障状态：led灯常灭或闪亮无规律；

保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为20m²-30m²。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范gb 50116-98》为准。

布线与安装

布线要求：线间、线与大地间绝缘阻抗大于20mΩ，探测总线回路单根线路电阻小于20Ω。

两探测器间采用并联方式连接。

本系统总线回路采用二总线制，不分极性。探测器底座上有2个导体片，片上带接线端子，配线时将某回路的两条总线分别压接在探测器底座的“1”和“3”号端子上，待底座安装牢固后将探测器底部对正底座顺时针旋转即可将探测器安装在底座上。

探测器安装前应先用电子编码器进行编码。

探测器结构示意图如图2所示。

图2(a) 点型感温探测器上盖

图2(b) 点型感温探测器底座

公司生产以下产品

jb-tgzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tbzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tgzl-jlv2系列火灾报警控制器（联动型）

jty-gm-jlds点型感烟火灾探测器

jty-gm-jlds1点型感烟火灾探测器

jtw-zom-jldt点型感温火灾探测器

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

j-sap-m-jlmp-t手动火灾报警按钮(带电话插孔)

j-sap-m-jlmp-x消火栓启泵按钮

jlms单输入模块（监视模块）

jlmc单输入输出模块（控制模块）

jlmr切换模块（多线模块）

jlso总线隔离模块

jlmd探测模块

jlsg编码型声光报警器

jlfd06a火灾显示盘（楼显）

jlct06a智能消防crt图文输出系统

jcodec2电子编码器

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号