

编码型手动火灾报警按钮带电话插孔

产品名称	编码型手动火灾报警按钮带电话插孔
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏安 型号:J-SAP-M-JLMP
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

简介

jlmp手动火灾报警按钮采用按压报警方式，当现场人员确认发生火灾后按下手动报警按钮上的有机玻璃片即可向火灾报警控制器发出报警信号。本报警按钮采用现代smt工艺技术，内部采用微处理器芯片和非易失性存储器，处理功能强大，报警准确、可靠。启动零件可重复使用，可使用专用工具复位探测器。

主要特性及技术指标

线制：无极性二总线；

编码方式：电子写码，操作简单方便；

先进的三防处理工艺，有效抵御潮湿、霉变、盐雾等的侵蚀；

启动零件类型：重复使用型；

启动方式：人工按下有机玻璃片；

复位方式：用专用工具手动复位；

工作电压：15-32v总线脉冲；

工作电流：监视电流0.3ma、报警电流1ma；

使用环境：温度-10 ~ +50 、相对湿度5% ~ 95%（无凝露）；

重量：130g；

报警确认灯：红色；

壳体材料和颜色：abs 红色。

状态显示

正常监视状态：led灯周期性地闪亮；报警状态：led灯常亮；故障状态：led灯常灭或闪亮无规律；

布线与安装

布线要求：线间、线与大地间绝缘阻抗大于20m Ω ，探测总线回路单根线路电阻小于20 Ω 。

本系统总线回路采用二总线制，不分极性。手动报警按钮底座上有8个接线端子，配线时将某回路的两条总线分别压接在探测器底座的

“2”和“3”号端子上，如果产品是消火栓按钮则常开触点是“1”和“4”

号端子，待底座安装牢固后将探测器底部对正底座压入即可将手动报警按钮安装在底座上。

探测器安装前应先用电子编码器进行编码。

探测器结构示意图如图3所示。

图3(a) 手动火灾报警按钮上盖 图3(b) 手动火灾报警按钮底座

jb-tgzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tbzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tgzl-jlv2系列火灾报警控制器（联动型）

jty-gm-jlds点型感烟火灾探测器

jty-gm-jlds1点型感烟火灾探测器

jtw-zom-jldt点型感温火灾探测器

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

j-sap-m-jlmp-t手动火灾报警按钮(带电话插孔)

j-sap-m-jlmp-x消火栓启泵按钮

jlms单输入模块（监视模块）

jlmc单输入输出模块（控制模块）

jlmr切换模块（多线模块）

jlso总线隔离模块

jlmd探测模块

jlsg编码型声光报警器

jlf06a火灾显示盘（楼显）

jlct06a智能消防crt图文输出系统

jcodec2电子编码器

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号