

# 输入模块监视模块智能型火灾

产品名称	输入模块监视模块智能型火灾
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏安 型号:JLMS输入模块
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

### jLms输入模块

#### 简介

jLms输入模块用于接受各种无源开关量信号的输入,用于监视设备的开关状态,如:水流指示器,压力开关,各类报警阀等;可将设备是否动作的状态显示在控制器上.

#### 主要特性及技术指标:

线制:无极性二总线;

编码方式:电子写码,操作简单方便;

先进的三防处理工艺,有效抵御潮湿、霉变、盐雾等的侵蚀;

工作电压:15-32v总线脉冲;

工作电流:监视电流0.3ma、报警电流1ma;

使用环境：温度-10 ~ +50 、相对湿度5% ~ 95%（无凝露）；

外形尺寸：长8.3cm，宽8.3cm,高2.9cm；

重量：68 g。

报警确认灯：红色；

壳体材料和颜色：abs 米色。

## 布线与安装

无极性二总线并联方式连接。

总线的一根应接在标有“2”号(或“3”号)的端子上,另一根接在标有“4”号(或“5”号)的端子上；“9”号,“10”号端子为现场开关量信号(如:水流指示器,信号闸阀等)的输入接线端子。设备应答输入最末端应接一个20k 终端电阻。

布线要求:信号总线宜选用截面积 1.0mm<sup>2</sup>的rvs双绞铜芯线,穿金属管或阻燃pvc管铺设.总线回路导线总电阻应 < 40 ,总线回路总电容应 < 0.3 u.f.线间、线与大地间绝缘阻抗大于20m 。

模块安装之前应用编码器进行地址编码。

jb-tgzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tbzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tgzl-jlv2系列火灾报警控制器（联动型）

jty-gm-jlds点型感烟火灾探测器

jty-gm-jlds1点型感烟火灾探测器

jtW-zom-jldt点型感温火灾探测器

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

j-sap-m-jlmp-t手动火灾报警按钮(带电话插孔)

j-sap-m-jlmp-x消火栓启泵按钮

jlms单输入模块（监视模块）

jlmc单输入输出模块（控制模块）

jlmr切换模块（多线模块）

jlso总线隔离模块

jlmd探测模块

jlsg编码型声光报警器

jlfd06a火灾显示盘（楼显）

jlct06a智能消防crt图文输出系统

jcodec2电子编码器

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号

