

CJX2-D115交流接触器 LC1-D115M7C交流接触器

产品名称	CJX2-D115交流接触器 LC1-D115M7C交流接触器
公司名称	乐清市沪川电器开关厂
价格	面议
规格参数	加工定制：是: 型号：CJX2-D115:额定电压：110~380（V） 额定电流：115（A）:机械寿命：100（万次）
公司地址	乐清市柳市镇沙后村（注册地址）
联系电话	2773147 18368747775

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息商品名称： cjx2-d115交流接触器商品品牌： cnhb/华表电气商品货号： hbcjx2d115商品颜色： 白色与黑色cjx2-d115结构特征： 接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；

产品实拍图

产品参数

cjx2-d115系列的详细描述：一、cjx2-d交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50hz或60hz，交流电压至660v（690v），在ac-3使用类别下工作电压为380v时，额定工作电流至170a的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触

器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。本接触器和lc1、lc2、lp1、lp2、cjx4-d具有相同功能相应规格可等同相互使用。是cj0、cj10等老产品理想的更换代产品。

二、cjx2-d交流接触器正常工作条件和安装条件

1、周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃；2、海拔：不超过2000m；3、大气条件：在+40℃时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；4、污染等级：3级；5、安装类别：iii类；6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过±5°；7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装；注：直流操作40-95只能用75mm卡轨，115-170有专用卡轨安装。

三、cjx2-d系列结构特征

1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。四、cjx2-f系列技术参数 1、接触器线圈电压为交流24v、36v、48v、110v、220v、380v、直流12v、24v、48v、110v、220v；注：特殊电压规格可以同本公司协商定做。2、动作特性：交流吸合电压：85-110%us。释放电压：20-75%us；直流吸合电压85-110%us，释放电压：10-75%us。 额定工作电压（v） 660（690）

额定工作电流（a） 380v ac-3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 115 150 ac-4 4 5 7 10 13 16 20 25 32 45 50
65 约定发热电流（a） 25 25 32 40 50 60 0 80 125 125 200 200 接通最大电流（a） 380v 90 120 180 250
320 400 500 650 800 950 1150 1500 660v 108 144 216 300 384 430 600 780 960 1140 1380
1800 断开最大电流（a） 380v 72 96 144 200 256 320 400 520 640 760 920 1200 660v 90 120 180 250 320 400
500 650 800 950 1150 1500 可控三相鼠笼电动机功率 ac3（kw） 220v 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25 30
37 380v 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 660v 5.5 7.5 7.5 15 18.5 30 33 37 45 45 80
100 操作频率次/h 电寿命 ac-3 1200 600 300 ac-4 300 电寿命万次 ac-3 100 80 60 ac-4 20 15
10 机械寿命 万次 1000 800 600 交流线圈电耗（w） 1.8-2.8 3-4.5 6-10 直流线圈电耗（w） 9-10
11-12 22-24 联接导线截面（mm²） 2.5 2.5 4 6 10 16 25 25 50 50 95 195 配合熔断器型号 nt00-16 nt00-20
nt00-25 nt00-32 nt00-50 nt00-63 nt00-63 nt00-80 nt00-100 nt00-125 nt00-125 nt00-150 五、安装及使用维护

1、安装前应检查有关的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求）。2、安装时，应该按规定条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合应朝上方，符合人的视觉习惯。3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。4、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。5、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。6、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。

本产品的加工定制：是是品牌：CNHB/华表电气，型号：CJX2-D115是额定电压：110~380（V），额定电流：115（A）是机械寿命：100（万次），电寿命：10（万次）是产品认证：CCC，适用范围：机械是型号报价：CJX2-D115,CJX2-D150,CJX2-D170,CJX2-D205,CJX2-D245,CJX2-D300,CJX2-D410,CJX2-D475,CJX2-D620