

自动售币机 硬币自动兑换机

产品名称	自动售币机 硬币自动兑换机
公司名称	广州鸿利动漫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:硬币自动兑换机 品牌:GA 产地:广州
公司地址	广州市番禺区东环街市新路268号
联系电话	020-31106549 18028087227

产品详情

全自动兑币机使用说明书

型号：gadz-01

尊敬的用户：

感谢您选择本公司的自动兑币机。为了我们更好地为您服务，在使用机器前请认真阅读此说明书，并妥善保管本操作手册。本公司对本产品实行一年，终身维护。对于以下情况，售后服务部门在进行维修时收取一定的材料成本费。情况如下：

产品或部件超出免费保修期；

在运输、搬卸过程中由购买方造成的故障；

未经厂家许可而对产品进行拆卸、维修改装而造成的故障

自动兑币机使用说明

一、 概述

二、 安全注意事项

三、 外结构图

四、 技术特性

五、 操作说明

六、 常见故障的排除

七、 维护与保养

一、 概述

gadz-01型自动兑币机是专门用于无人管理纸币自动兑换硬币的机器。广泛应用于银行金融系统、公交、地铁、邮电、娱乐等硬币需求量大的行业。本机器采用高精度纸币识别接收器，接收纸币顺畅，假币识别率高达99.8%。自主研发主控制板配进口退币器，稳定耐用；led+lcd双屏显示，操作直观方便。是无人管理纸币自动兑换硬币系统的机器

二、 安全注意事项

本机采用二极带地线插头电源线，插座必须可靠接地。尽可能使用漏电保护器

用于兑换的硬币中，不允许混杂其他物品，如杂币、螺丝、烟头等，以免引起计数不准、卡币故障，甚至损伤机器。

使用时应水平平稳放置

本机应放置在干燥、阴凉、通风处

不得采用插入或拔出电源插头的方法来启动或停止机器工作

使用时勿让儿童玩耍

非人员不得打开、拆卸机器

三、 外结构图

四、 技术特性

接收纸币面额（出厂默认接收人民币，可根据客户需求更改接收其他国别币种）

1、 5、 10、 20、 50、 100元

纸币箱容量

约1000张

适用硬币尺寸

20.5~26.5mm

硬币箱容量

约10000枚

纸币接收率

98%（七成新以上纸币）

假币识别率

99.8%

硬币出币速度

600枚/分钟

使用电源电压

220v/50hz

功率

100w

体积

45（长）x36（宽）x150（高）cm

重量

随机附件

电源线、说明书、钥匙

五、 操作说明

插好电源线，打开电源开关，约5秒钟后即进入待机状态，此时led两栏应显示为“0”，纸币识别接收器（收钞机）指示灯为七彩跑灯状态；客户进行系统设定完毕退出菜单后，往硬币斗内加入所需兑换之硬币，关闭门板，即可进行无人管理硬币兑换交易。往纸币识别接收器口平展放入七成新以上的纸币，机器将自动接收识别纸币真假和面额并在出币口退出相应数额的硬币

系统设定操作方法：

开机后打开前门，取出键盘可对机器进行以下操作

（键盘上“enter”为确认键、“+”为下翻键、“—”为上翻键、“back space”为返回键）

待机界面：

按enter进入菜单

收钞机状态：正常

马达工作状态：马达已接入

此时按enter键

请输入密码*****

输入六位数字密码并按确定键，密码正确后进入主菜单，出厂默认密码为：123456

- 1、 帐目查询
- 2、 帐目清零
- 3、 接收面额设定
- 4、 兑币比例设定
- 5、 赠送比例设定
- 6、 密码设置
- 7、 恢复兑币
- 8、 硬币全退
- 9、 恢复出厂设置
- 0、 语言选择

根据需要输入菜单序号

- 1、 帐目查询

当班帐：

马达一：*****

金额：*****

总帐：

赠送币总额：

当班帐：*****

总帐：*****

- 2、 帐目清零

确定要清零？

- 1、 确定---数字键1
- 2、 取消---数字键2

此时按“1”键可清除当班帐目

按“2”键返回上一层菜单

3、 接收面额设定

币种 币值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

此时选择币种后

请输入币值：

输入后按确认键返回

此时输入该币种的面额按确定键进行确认，取消按返回键

4、 兑币比例设定

币值 兑币数

1 1

2 5

3 10

4 20

5 50

6 100

此时选择币种面额后

请输入硬币数：

此时输入该币种应兑换的硬币数按确定键进行确认，取消按返回键

5、 赠送比例设定

币值 赠币数

1 1

2 5

3 10

4 20

5 50

6 100

此时输入该币种应赠送的硬币数按确定键进行确认，取消按返回键

6、 密码设定（六位数字密码）

请输入原密码：*****

输入原密码按确认键正确后（出厂默认密码为123456）

请输入新密码：*****

输入新密码按确认键后

请再次输入新密码：*****

密码修改成功

7、 恢复兑币（当上次交易未完成时启用此功能）

未出硬币数：*****

是否恢复兑币？

1、 确定----数字键1

2、 取消----数字键2

此时按“1”键则将上次交易未完成之硬币数出完

按“2”键则忽略上次交易未完成之硬币数、返回上一层菜单

8、 硬币全退

是否全退？

此时按“1”键将机器硬币盛币斗内所有硬币退出，出币数不计入帐目

9、恢复出厂设置（恢复出厂设置后，客户所有设定和帐目将恢复到出厂时的状态）

此操作将导致数据丢失，是否继续？

此时按“1”将恢复出厂设置，按“2”键返回上一层菜单

0、 语言选择

1、 中文

2、 英文（重启之后有效）

根据需要选择语言后重启机器

六、 常见故障的排除

常见故障

出错原因

处理方法

开机无反应

电源插头未插后

重新插好

保险丝熔断

更换保险丝

led无显示

led板线未插好

纸币器开机无动作、状态指示灯不亮

纸币器电源线未插好

纸币器闪红灯

退币马达或纸币器有故障

打开门查看lcd故障提示

lcd提示马达故障

退币马达内缺少硬币或无硬币可供兑换

补充硬币

退币马达卡币

关闭电源，检查卡币原因，排除故障安装好后重新开机

lcd提示马达未接入

退币马达线未插好

lcd提示收钞机未连接

纸币器信号线未插好

lcd提示收钞机故障

查看收钞机是否有异物、卡钞等不应有之现象

关机清除异物后重新开机

lcd无显示

lcd线未插好

操作键盘无反应

键盘线未插好

若问题不能排除，请联系我们，我们将竭诚为您服务

马来西亚专用包装:纸箱+木架,购买前请看清楚相关条款条款.

付款方式：需先付定金30%，收到定金后安排生产，1~4天生产完成，货到客人所在市或县的物流公司。客人验货后，可通过银行卡转账，网银，支付宝多种方式付清余款，再提货。运费由买家承担。

：产品一经出售,不可退货,只做保修,产品电路板,质量问题保修一年，但人为损坏，自然灾害，火灾，战争等不可抗拒的原因的损坏，不在保修之列。

运输：我公司负责发货，不承担相关运费。一般选择汽运，用户可自行选择快递，或航空运输，但客户需提请告知我司。客户在提货时，需开箱验货，是否有损坏,若有请及时联系我司，我司将向运输公司索赔。

售后:提供24小时咨询服务.

本产品的加工定制是是，类型是硬币自动兑换机，品牌是GA，型号是GA-8，报警功能是否，用途是硬币自动兑换机，外形尺寸是45（长）X36（宽）X150（高）CM（mm），产品别名是硬币自动兑换机，适用场所是娃娃机店，电玩城，地铁，功能特性是防火,防重压，规格是GA-8