

众和仪表 SZC-04B 智能转速表 盘装表 综合测量转速

产品名称	众和仪表 SZC-04B 智能转速表 盘装表 综合测量转速
公司名称	江阴众和电力仪表有限公司
价格	2580.00/件
规格参数	品牌:江阴众和 型号:SZC-04B 类型:在线监控仪
公司地址	绮山路 1 4 9 弄 6 号
联系电话	6282529 15251599758

产品详情

众和仪表 SZC-04B 智能转速表 盘装表 综合测量转速

产品简介

SZC-04系列智能转速表是采用智能化设计的数显仪表，具有精度高、性能稳定、抗干扰强、可靠性高、操作简单等特点，用户可现场对齿数、传动系数、报警值等参数进行组态。

SZC-04系列转速表包括 SZC-04/ SZC-04B/ SZC-04BG/ SZC-04F/ SZC-04FG 共五种型号，适用于汽轮机、水泵、风机的转速测量，其中 SZC-04F/ SZC-04FG 可监测反转速（需接入二路传感器信号）。

仪表出厂时已按订货要求进行组态，可直接使用。若需修改仪表参数应由专业人员按本说明书进行组态。

主要功能

- 1.可测量显示转速或周波；（SZC-04 型转速表无此功能）；
- 2.测量峰值（值）记忆功能；众和新仪振动监测仪表；
- 3.可选择测频和测周两种工作方式；（SZC-04 型转速表无此功能）；
- 4.齿数、传动系数在 1 ~ 200 之内任意设置；众
- 5.提供报警开关量输出，报警值可组态，报警输出可锁定（SZC-04/SZC-04B/ SZC-04BG 转速表提供三路报警开关量输出，SZC-04F/ SZC-04FG 转速表提供四路报警开关量输出）；
- 6.有与量程对应的 4 ~ 20mA 模拟量输出；
- 7.停电时能保持设置参数及其它记忆值；
- 8.可检测发信盘的正转或反转（仅 SZC-04F/ SZC-04FG 提供反转监测）；
9. SZC-04F/ SZC-04FG 型仪表提供 12VDC 电源供传感器使用；

主要技术参数

- 1.测量范围：1 ~ 15000 转 / 分；
- 2.测量精度：1 转 \pm 1 个字；
- 3.输入信号：50mV ~ 30V 脉冲或正弦信号（SZC-04/SZC-04B/ SZC-04BG）；高电平 5V ~ 30V，低电平 0.7V 脉冲信号（SZC-04F/ SZC-04FG）；
- 4.显示方式：5 位 LED 数字显示；
- 5.齿数设置：1 ~ 200 之内任意设定；
- 6.传动系数：1 ~ 200 之内任意设定；
- 7.报警输出：继电器开关量输出，接点容量 AC250V /2A DC28V /2A；

8.电流输出：DC4 ~ 20mA 精度 $\pm 1.0\%$ (25 时)；负载 500 ；

9.供电电源（具体电源参见仪表）：

(198 ~ 242) VAC , 50Hz $\pm 5\%$ (线性电源)；

(20 ~ 26) VDC ； (85 ~ 265) VAC (开关电源)；

10.外形尺寸（单位：mm）

SZC-04宽 160 × 高 80 × 深 85 开孔尺寸：宽 152 × 高 76

SZC-04B/SZC-04F宽 160 × 高 80 × 深 225 开孔尺寸：宽 152 × 高 76

SZC-04BG/SZC-04FG 宽 190 × 高 290 × 厚 92 安装尺寸：底 170 × 高 272

11.贮存使用

环境温度 (0 ~ 50) ； 储存温度 (-10 ~ 60) ；

相对湿度 20 ~ 90% (非冷凝) ； 周围无腐蚀性、无强磁场等场合。

图一

图二

图三图四

图五

以上内容仅供参考，具体以产品实物为准。