

# 辽宁省大连市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持- 西门子维修服务

产品名称	辽宁省大连市西门子中国总代理-西门子选型- 西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

- (1) TPC1570GI触摸屏一台
- (2) ST20 CPU两台
- (3) 交换机一台
- (4) 若干网线

第一步：（在桌面打开Mcgs Pro组态软件）

第二步：（软件左上角菜单栏—文件—新建工程）

第三步：（工程设置—HMI配置）

选择你实际的触摸屏型号或需要仿真的触摸屏型号

第四步：（打开工作台—设备窗口—鼠标双击设备窗口）

第五步：（打开设备窗口鼠标点击空白处并右击选择设备工具箱）

第六步：（点击设备管理打开设备组态设置）

第七步：（选择通用TCP/IP父设备，点击新增，右侧选定设备就会自动添加进去。）

温馨提醒：这里为什么选择通用TCP/IP父设备呢？因为要添加一个主设备，才能添加子设备，这里的子设备是指：通信的PLC、仪表、变频器等！

第八步：（鼠标选中西门子Smart200，点击新增，右侧选定设备就会自动添加进去。）

第九步：（设备工具箱—设备管理—鼠标依次点击通用TCP/IP父设备—西门子\_Smart200到设备窗口里面去）

第十步：（鼠标双击打开通用TCP/IP父设备0--[通用TCP/IP父设备]进入通信配置）

第十一步：（在设备属性值填写IP地址）

本地IP地址：192.168.20.190（设备填写触摸屏IP地址，仿真填写电脑本地连接IP地址）

远程IP地址：192.168.20.11（填写PLC通信IP地址）

第十二步：（添加设备通道，添加PLC变量地址）。

通道类型：M内部继电器

数据类型：第0位（指PLC地址变量小数点后面的位数，例如我地址是M0.0，那么在数据类型应填写通道的第00位）

通道地址：0（指小数点前面起始字节的地址，例如我地址是M0.0，那么应在通道地填写0）。

通道个数：代表连续的位数。

第十三步：（双击打开连接变量-在从数据中心选择-连接变量输入地址对应符号名称）

MCGS所有变量都是以符号寻址，所以必须创建地址对应的符号，否则无法关联。