

# 众和仪表 XJZC-03A 转速/撞击子监视装置 测频测周

产品名称	众和仪表 XJZC-03A 转速/撞击子监视装置 测频测周
公司名称	江阴众和电力仪表有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:江阴众和 类型:在线监控仪 精确度:± 1
公司地址	绮山路 1 4 9 弄 6 号
联系电话	6282529 15251599758

## 产品详情

众和仪表 XJZC-03A 转速/撞击子监视装置 测频测周

### 产品简介

XJZC-03A型转速/撞击子监测装置配用 SZCB-01 磁阻式转速传感器和接近开关主要用于监视记录汽轮机危急遮断动作时二路撞击子甩出和缩回时的时间和转速，并能根据监视对象的转速高低以测频、测周的方法进行转速测量。

### 基本功能

在监测状态下，同时显示当前转速和当前时间“时、分、秒”；

可同时接收两路撞击子动作的信号，并记录保存击出与缩回时的转速和时间；

两种工作方式计算转速：测频和测周期，提高仪表的测量速度；

电流输出对应的转速范围可通过键盘、软件任意设定；

报警值、撞击子监视投入的转速值可通过键盘在现场修改；

自动记忆保存和查阅在某一段时间中测试到的测量值（峰值）和历史报警状态，断电能保持时钟运行，设置数据和历史参数在停电后能长期保存；具有上电和掉电保护功能，在上电后的 30 ~ 45 秒内自锁报警输出功能。技术参数

输入信号：SZCB-01 型磁电式转速传感器；

转速显示：4 位 LED 数字显示，0 ~ 9999 转/分，准确度：1 转 ± 1 个字；

时钟显示：6 位 LED 显示时：分：秒

测速齿数：60 齿；

电流输出：对应量程线性输出 4~20 mA；准确度：满量程的 ± 1.0%；负载：500 Ω；

报警设定：三点，转速超速一点；危急遮断二点，在满量程内任意设定；报警输出：LED 指示灯，继电器常开接点闭合输出，容量 DC28V/2A，AC250V/2A；

使用电源：220VAC ± 10% 50Hz ± 5%；功耗 < 10W；

使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合；

使用温度：0~50 ℃；储存温度：-40~60 ℃；相对湿度：20~90%（非冷凝）；

外形尺寸：宽 160 × 高 80 × 深 225（mm<sup>3</sup>）；

开孔尺寸：宽 152 × 高 76（mm<sup>2</sup>）；安装方式：盘装式。

图一

图二

图三图四

图五

以上内容仅供参考，具体以产品实物为准。