

深华1062LCR高频数字电桥

产品名称	深华1062LCR高频数字电桥
公司名称	深圳市宝安区石岩新安兄弟电子仪器商行
价格	面议
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:深华
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道创富电子城1063
联系电话	86 0755 29820751 15814091794

产品详情

1062 lzc数字电桥

型号	1061	1062
测试参数		
主显示器	电感l, 电容c, 电抗z, 电阻r	
副显示器	品质因子q, 损耗因子d串联等效电阻esr, 相位角?	
测试信号		
测试电压	10mv 1.0v, 10mv/step	
测试频率	40hz 200khz, 30steps	
频率准确度	± 0.01%	
输出阻抗	100ma ± 5%iv设定, 阻抗 10欧, 2欧 ± 10%, 阻抗 10欧	
测量显示范围		
主参数	l : 0.0001uh 19999hc : 0.0001pf 199.99mfr : 0.00001欧 199.99m欧	
副参数	q, d : 0.0000 1000相位角? : -180 ° +179.99 ° esr : 0.000m欧 19999k欧	
基本准确度	0.1%	
测量速度1khz		
快速	8meas./sec	
慢速	2.5meas./sec	
触发	内部	手动内部/外部
显示器		

l, c, z , r	5位数	
q, d, r, 相位角	4位数	
频率、电压	3位数	
等效电路模式	串联、并联	
外加偏压	dc : 0 35v	
修正功能	开路归零, 短路归零	
判定方式		良品/不良品判定
一般规格		
操作环境	温度 : 10 40 湿度 : 10% 90%	
消耗功率	最大55va	
电源需求	90v 125v或190v 250v, 48hz 62hz	
重量	约5.5kg	约6.5kg
尺寸宽 × 高 × 深	270 × 105 × 350mm	405 × 130 × 365mm

本产品的加工定制是否, 类型是智能LCR测量仪, 品牌是深华, 型号是1062, 测量范围是200KHZ