

山鹰JB-QBZ2-YBZ127火灾报警控制器 消防火灾报警主机

产品名称	山鹰JB-QBZ2-YBZ127火灾报警控制器 消防火灾报警主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:营口山鹰 型号:JB-QBZ2-YBZ127 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JB-QBZ2-YBZ127火灾报警控制器基本功能

系统是由电源部分、显示部分、键盘部分、控制部分、编码器件接口等组成，对于外部编码器件，可进行实时监控，由显示部分显示其工作状态，编码器件为故障时，发出断续声报警，黄灯指示故障，液晶显示器显示，打印机打印具体位置和故障时间。编码器件报火警时，发出连续声响，红灯指示火警，具体位置和火警时间在液晶显示器上显示并由打印机打印出来。本机电源具有交、直流自动切换功能，备电使用时有自动保护功能，防止电池损坏，同时可报交流故障和直流故障。可接入的编码器件有：光电感烟探测器、差定温探测器、手动按钮、主模块、输入模块等，它们与本机的连接示意图见图1。通过现场编程，可以定义编码器件的数量和类型

图1中：T为编码探测器，TP为非编码探测器，S为编码手动按钮，MM为主模块

二、JB-QBZ2-YBZ127火灾报警控制器结构特征

该机采用单层门壁挂式结构，内部由两块单元板（计算机单元、电源单元）、开关电源、打印机组成，单元板及打印机之间采用排线连接。

三、JB-QBZ2-YBZ127火灾报警控制器指示灯说明

火警:红色当控制器检测到火警时点亮。主电指示:绿色当控制器AC220V电源供电正常时点亮。备电指示:绿色当控制器备电供电正常时点亮。运行指示:绿色当控制器运行时闪亮。消声指示:绿色当控制器发出报警声响时,按“消声”键此灯点亮,终止蜂鸣器发出报警声响。如果再次有新的报警时,此灯熄灭。自动指示:当系统的联动操作状态改为“自动”时点亮。手动指示:当系统的联动操作状态改为“手动”时点亮。启动指示:红色当控制模块启动时点亮。反馈指示:红色当控制模块反馈时点亮。屏蔽指示:黄色当火警声光被屏蔽时点亮。故障指示:黄色当控制器检测到故障时点亮。监管指示:红色当有监管信号输入时点亮系统故障:黄色当系统无法运行时点亮。