

红外遥控LED调光器24v(高压90-240V,0-10V可选)

产品名称	红外遥控LED调光器24v(高压90-240V,0-10V可选)
公司名称	深圳市宇泰尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇泰尔 型号:ETH-800
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区 伟业创新工业园E栋三楼之四(办公场所)
联系电话	13538196142 18682341964

产品详情

我司专业研发与生产led调光器，产品质量上乘，调光平滑不抖动，有0-10v,低压12-24v,高压110v220v230v,90-240v，全系列配置红外遥控。欢迎来电咨询18682341964 13751070629 qq:525313417

请注意：在拍下之前请与卖家确认需要购买的产品规格，默认发货为12-24v红外遥控调光器。

我们的产品也许不是市场上最便宜的，但绝对是性价比最高的！

以上价格均不含税,不含运费.

为完善产品管理,新批次的低压调光器12-24v pcb喷油为绿色,请亲们知悉.

一、产品特点：

红外12+1键面板调光器是一款专用于led照明的智能调光控制器，采用目前最先进的pwm（脉冲宽度调制）数字化亮度调节技术，可以手动旋钮无级调节亮度，也可以用ir无线遥控来远距调光。适用于商业或家庭标准86型开关插座低盒的安装，可明装或者暗装。安装led调光开关可满足商业或家庭照明不同时段不同环境的光线需要，延长led寿命，节能省电。大功率和小功率的led照明灯都可以调光。

用于控制各种以led为光源的灯具，例如：点光源，软光条，洗墙灯，玻璃幕墙灯，球泡灯，mr16等。具有价格低廉，接线方便，使用简单等优点。通过红外遥控器和调光器上的旋钮进行亮度调节，灰度等级256级，带自定义、延时关机和固定灰度输出功能。

二、使用说明:

1.先连接负载线，再接电源线，上电前确保连接线之间无短路现象。2.操作时，将遥控器对着红外接收头，确保遥控器与接收头之间没有干扰性障碍物，当调光器接收到红外遥控器有效信号后，其上侧指示器闪烁。

三、技术规格：

工作温度：-20-60 供电电压：12~24v可选 输出：1回路 静态功耗：<1w
输出电流：<8a 输出功率：12v:<96w, 24v:<192w

四、外形尺寸及重量：

控制器外型尺寸：187 × w87 × h53mm 遥控器尺寸：186 × w40 × h6.6mm
包装尺寸：195 w95 h75mm 净重：145g 毛重：190g

温馨提示：

开关电源的有效功率只是电源标记的80%，所以用户选择电源功率的时候要比led灯负荷功率稍大一点，最少多出20%以上。

常见的询问解答(请耐心看看以下问答,对您将有所帮助!):

问：我该如何针对性的去选择led调光器？

答：

1.eth-800:如果你的光源工作电压是12v-24v，功率在96w（12v）/192w（24v）以下，则你可以选择800这款，接线如下：ac220v->开关电源/变压器(把ac220v变为dc12-24v)->调光器->(dc12v-24v输入)灯具.

2.eth-8006:如果灯具的驱动电源工作电压是交流220v输入，可控硅式调光的，并且功率小于300w，则你可以选择8006这款，接线方式是：ac220v->8006调光器->可调驱动电源->灯具

3.eth-8008:如果你的驱动电源具有0/1-10v调光信号输入端，则你可以选择8008这款，例如明纬lpf系列，hlg系列调光驱动电源。

关于直流调光器eth-800常见问答:

问：低压调光器12-24v（eth-800）能对什么灯具调光？

答：这款调光器是dc输入输出的，兼容12v-24v，可对灯带，射灯，球泡等各种led灯具调光，只要你的led光源的工作电压是12v-24v都可以，调光器必须接在开关电源的后端。

问：eth-800是前切式还是后沿式调光？

答：我们公司的调光器都是采用后沿式相位调光技术。

问：eth-800能带多少功率的光源（或灯具）？

答：eth-800的最大输出功率是96w，如果你的灯带（或灯具）的功率是70w以下都可以（按最大输出功率

的80%为实际输出功率)

问：我的光源的工作电压是36v的，可以用吗？

答：800这款的工作电压是12-24v，所以超过24v是用不了的。

问：红外遥控器的遥控距离是多少米？

答：在无障碍物的情况下，有效遥控距离在10米左右

问：我的是mr16射灯，工作电压是24v（或12v）的，可以用800这款来调光吗？

答：可以，只要灯头的输入电压是12-24v，并且支持调光的就没问题。

问：800是采用可控硅调光的吗？调光会不会闪烁？答：800是采用pwm数字调光的（脉宽调光），这是最先进的调光技术，调光平滑不抖动。

本产品的加工定制是否，品牌是宇泰尔，型号是ETH-800，额定电压是12-24（V），功耗是96-192（W），外形尺寸是86（mm），材质是防火ABS