

便携式数字化工程宝3.5寸屏 视频/音频/电源功能/不带云台

产品名称	便携式数字化工程宝3.5寸屏 视频/音频/电源功能/不带云台
公司名称	浙江时代电子市场派高电子商行
价格	面议
规格参数	类型:视频监控仪 品牌:ANZHONG
公司地址	拱墅区登云路428号（浙江时代电子市场548号）
联系电话	86 0571 56789569 13989810548

产品详情



概述：at-1000系列“安防测试仪”是一款总结一线安工程技术人员的意见，为方便技术人员调试前端摄像机而专门开发的一款产品。它具有现场接入摄像机图像、为摄像机提供临时12v电源等功能。独特的外观和手戴式设计、表面弹性漆处理更人性化。产品内置18650锂电池，为设备提供强大而可靠的电源供应，同时具备无视频信号3分钟自动关机功能、主控全部采用超低功耗解码芯片和mcu，提供8小时超长工作时间。at-1000安防测试仪是安防工程调试、维护工程技术人员的实用工具。 prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

产品特点

3.5寸tft显示屏幕

pal/ntsc制式自动识别

12v/0.5a应急输出

音视频输入

usb通用充电接口

无视频3分钟自动睡眠，接入视频唤醒功能

1. 3.5寸tft屏
2. 屏幕保护镜片
3. 电源指示灯
4. 充电指示灯
5. 12v应急电源输出指示灯
6. 电源开关
7. 视频、音频输入口
8. 12v应急电源输出口
9. 通用usb充电口
10. 扬声器
11. 腕带
12. 12v应急电源输出线
13. 音视频线
14. 转接头

操作使用说明

at-1000安防测试仪的主要功能是显示前端摄像机图像，方便调试摄像机的焦距、聚焦和角度位置。

首先请将腕带绑于手腕上或固定的支架上。

开机：将电源开关拨到on位置，电源指示灯亮起。无视频情况下，黑屏或彩屏（根据解码芯片不同而不同）。接入视频即可正常显示图像。

关机：直接将电源开关拨至off。

接入音视频：直接将音视频线的3.5mm插头插入视音频接口，另一头和摄像机连接。在开机情况下就可以直接观察到视频图像。音频内置功放，可以直接连入监听器或其他音源即可听到从扬声器发出的声音。

在无视频情况下，3分钟后将进入低功耗的睡眠状态，此时电源指示灯仍点亮，真正彻底关机需要关闭电源开关。进入睡眠状态后，接入视频图像就可以直接将其唤醒。

12v应急电源输出：将配套电源转接线插入“12v out”，12v输出指示灯亮起。此时就可以为摄像机提供应急电源。12v输出实际最大电流为500ma。输出具有过流、过压、短路保护功能。

充电：本产品采用18650锂电池，当电池电量低于10%时，电源指示灯会闪烁，设备约能坚持1小时左右，此时应尽快充电。请将配套充电线插入usb接口，另一头插入配套的充电器。根据usb的兼容性，也可以利用高质量的手机充电器（请勿使用劣质手机充电器）或计算机的usb接口来为设备充电；充电时，充电绿色指示灯处于闪烁状态，充满时为常亮。

重要的安全和警告信息

使用注意事项

1. 使用时，请遵守当地的电气使用规则。
2. 请勿在十分潮湿的地方使用。如果受潮，请马上断开电源和其他接线，并向维修人员咨询。潮湿将会损坏系统，并可能引起危险。不要擅自拆卸，机内并无用户能自行维修的零件。一经拆卸开启即视为放弃保修权利。

性能参数

项目	规格
屏幕	tft 3.5英寸，分辨率320*240
外壳材料	工程abs塑料
表面处理	喷胶（弹性漆）
电池	18650锂电池dc3.7v（2200ma已装入机内）
整机功耗	0.8w（不开启12v应急电源）
充电器	5v/ 1000ma
视频输入制式	pal/ntsc
视频输入	1.0vp-p
应急电源输出	12v/0.5a
音频输入	0.7 vp-p
自动睡眠	3分钟
工作温度	5 ~ +50
尺寸	92mm*73mm*27mm（遮阳盖部分40mm）
主机重量	120g
整机毛重	500g

本店有实体店铺,位于杭州登云路428号时代电子市场3a548号,所有销售产品均提供一年免费保修服务(人为和自然原因损坏不保修),维修来回运费买家自理,超过保修期限产品收费维修,费用按实际情况收取.

请不要给任何中评和差评,对世界没有一点宽容心,不尊重他人的劳动成果的朋友请三思,有问题请与我们联系

联系,我们会尽量给予满意的答复.

联系方式:旺旺:金金计较gold;电话:0571-56789569(白天)手机:13735884288

本产品的加工定制是否,类型是视频监控仪,品牌是ANZHONG,型号是1000,测量范围是视频和音频,安装方式是手持,分辨率是320*240,外形尺寸是92MM*73MM*27MM (mm)