

电线剥线机 - 电缆剥线机 - 线皮剥线机

产品名称	电线剥线机 - 电缆剥线机 - 线皮剥线机
公司名称	深圳市嘉力豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电线剥线机 品牌:嘉力豪
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号
联系电话	13928477997

产品详情

本机适用各类电线、散丝自动散开，内包铜，内包铝线，钢丝线。可剥直径（ $\varnothing 1 \sim \varnothing 30\text{mm}$ ）的废电线电缆。该设备性能稳定，使用方便，操作简易,实用性强,是使用最为普遍的剥线机。

电压:220/380v

功率:1.5kw

重量:70kg

体积:长560 × 宽550 × 高840

日产量：400-1000kg

操作说明

- 1、 开机,检查运转是否正常,进料时根据电缆线直径的大小,依次逐根进入相应的进料孔.
- 2、 为了刀片的长久耐用,进料时应将橡塑电缆线的接头剪掉,以免刀片缺口崩刃.
- 3、 如果进料出来之后出现过深及断丝现象,注意以下几点情况：
 - 、 应调节进料档即刀片轴上面两边弹簧压力的松紧；
 - 、 在进料时检查进料孔位置是否放错；
 - 、 刀片新换,刃口是否过于锋利,应用磨刀石稍加修整,适度为止。
- 4、 如果进料后,外皮已经剥开,但铜丝不能露出.主要有以下情况：

、上轴滚花过深,应用磨刀石将上轴加以修磨,但不能过分修磨,过多的修磨容易造成有油性的电缆线难以传动;

、弹簧压力是否过松,应将压力调紧;

、电线直径偏小,或上下轴间隙偏多,适当调节两轴间隙;

、加工的电缆线已经发热,铜丝将不易露于外皮。

5、如果进料后,碾压档不能将电缆线传动过去,料停留在中间,出现的情况有以下几种情况:

、检查各档皮带是否有松弛现象;

、检查各档两边弹簧压力是否过紧,没有顶力,应放松压力;

、电缆线油性太多,使两轴打滑,应经常清洁两轴。

本产品的加工定制是是,类型是电线剥线机,品牌是嘉力豪,型号是JWS - 35,最小裁线长度是2 (mm) ,最大裁线长度是35 (mm) ,电源电压是220 (V) ,功率是1500 (W) ,外形尺寸是560*550*840 (m) ,重量是70 (kg)