

带磁吸座风机振动传感器RK-805

产品名称	带磁吸座风机振动传感器RK-805
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

带磁吸座风机振动传感器RK-805将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。技术参数供电电源：24VDC ± 10%
输入信号：取自内置振动速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s ± 5%频率响应：10 ~ 1000 Hz或者5 ~ 1000 Hz（特殊说明）量程：0-20mm/s(真有效值) 0-200um(峰-峰值)测量误差：± 1%满量程输出电流：4 ~ 20mA输出阻抗：500 温度范围：运行时：-25 ~ +65 储存时：-40 ~ 85 相对湿度：至95%，不冷凝外形尺寸：33 × 75mm重量：约340g订货代号XJ-9200A（可选）-（V/D）- A -B -C 选型说明可选：防水接头：F-防水接头凯装出线：B-凯装管必选：选型说明量程范围：振动速度量 10V-0 ~ 10mm/s；20V*-0 ~ 20mm/s；30V-0 ~ 30mm/s；.....振动位移量 100D-0 ~ 100 μm；100D-0 ~ 200 μm；300D-0 ~ 300 μm；.....安装方向A：1-水平；2-垂直；3*-通用安装螺纹B：1*-M10 × 1.5；2-M8 × 1.25；3-磁座；4-特殊定做电缆长度C：1-1m；2*-2m；3-3m；.....无特殊情况，厂家按项生产；如有特殊要求，请与我公司协商选型举例：XJ-9200A-20V-A3-B1-C2带磁吸座风机振动传感器RK-805

具有传感器激励的4 ~ 20mA电流变送器XTR112/114

XTR112 / 114是单片4 ~ 20mA两线电流变送器，为高阻铂RTD传感器和电桥提供完整的电流激励，其片内集成了仪器放大器和电流输出电路。XTR112有两路250 μA电流源，XTR114有两路100 μA电流源，可用于激励RTD。XTR112原厂代理课上唯样商城。

XTR112 / 114是单片4 ~ 20mA两线电流变送器，为高阻铂RTD传感器和电桥提供完整的电流激励，其片内集成了仪器放大器和电流输出电路。XTR112有两路250 μA电流源，XTR114有两路100 μA电流源，可用于激励RTD。通用线性化电路对RTD提供两级修正，实现典型的40：1线性化改进。仪器放大器可为一个宽范围的温度或压力测量设置增益。完整的电流发送器的总未调整误差很低，可用于许多无需调整的应用场合。XTR112 / 114有零输出电流漂移、步长漂移和非线性等特点，工作时的环路

电源电压可低至7.5V，工作温度范围为工业级-40 ~ 85。其引脚排列如图所示。

内部框图如下图所示：

具有传感器激励的4 ~ 20mA电流变送器XTR112 / 114