

# 自动升降广场高杆灯 来样加工高光效广场高杆灯

产品名称	自动升降广场高杆灯 来样加工高光效广场高杆灯
公司名称	扬州蓓蕾照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓓蕾 型号:见图片下
公司地址	江苏高邮市郭集工业园
联系电话	86 0514 84246552 13852551196

## 产品详情

联系方式：15862891766    qq：304884514

适用场所：机场、码头、车站、停车场、公路环岛、高速立交桥、体育场等。

技术参数：高杆灯主杆材质选用优质低碳钢制作，整体热镀锌防腐处理，外表喷塑，颜色可选择。配置避雷针、防雨罩。可分为固定式或自动升降式。固定式配爬梯；自动升降式配杆内升降系统（电动机、卷扬机、钢丝绳）、控制系统（自动控制电器、主辅电缆）。灯具采用铝压铸，表面经静电喷塑处理，高强度钢化玻璃透光罩、高纯铝反射器，耐高度200，防护等级ip65。内配150w-2000w光源。适合高度15-50米。

### 安装事项：

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220v电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。

2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。

3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器

输出端的引入装置引入镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。

4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置，引入镇流器腔内，然后将L线(火线)、n线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。

5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220v电源。

6、更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

扬州蓓蕾照明有限公司是道路照明灯、中华灯、景观灯、高杆灯、庭院灯、交通信号杆、仿古灯、LED路灯等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。扬州蓓蕾照明有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系方式：15862891766    qq：304884514

本产品的加工定制是是，品牌是蓓蕾，型号是见图片下，防护等级是IP65，功率是2000，电压是220（V），灯座型式是可根据要求定制