

定时器 FX-600定时开关 wifi家居时控开关 时间控制器计时器

产品名称	定时器 FX-600定时开关 wifi家居时控开关 时间控制器计时器
公司名称	郑州普晶微电子开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:放心鸽 型号:FX-600
公司地址	郑州市二七区大学中路59号
联系电话	0371-56601606 13703713565

产品详情

一、功能与用途：

学生上网宝【互联网上网时控器】是针对上网用户尤其是对中小學生科学合理健康上网而设计的，它使用方便、控制可靠。时控器是通过网线的通与断来实现控制，可以同时控制单台电脑或多台电脑的上网时间，能够满足家庭、企业单位、宿舍等上网时间的控制需求。

二、放心鸽上网时控器操作界面示意图：

三、键盘锁使用、时钟与星期设置：

放心鸽时控器右侧盒盖内设有【键盘锁】按键，按一下即可解锁，此时lcd液晶屏幕左下角的键盘锁符号“ ”消失，解锁后随时按【键盘锁】键，系统又可立刻上锁，键盘锁“ ”符号出现；系统上锁后，直接锁住不允许他人操作的一些按键；在没有任何按键操作的情况下，系统约3分钟会自动上锁，直接锁住键盘；

时钟与星期设置时，首先需将系统三位拨档开关拨动至【定时模式】位置，在此模式下，按住【时钟】键不放手，同时去按【星期】、【小时】、【分钟】键，即可对系统当前时间、星期进行调整；

设置时也可长按【星期】、【小时】、【分钟】键，实现数字的快进，以便提高设置效率。

四、工作模式的设置与操作：

1、自由模式

家长与孩子需要事先协议商量，约定出每天允许上网的总时间，在系统内设置好，何时上网则完全由孩子自己自由掌握的上网模式，该模式只需设定一个总时间，上网时间中途可以随时选择暂停与开启，每天的时间设置范围在00：00：00—23：59：59之间。

将拨档开关拨动至【自由模式】位置，系统即刻进入【自由模式】工作状态；在【自由模式】工作状态，若连续按【设定】键，可依次出现15分、30分、1小时、2小时、3小时、5小时时间数值循环，例如选择设置30分，系统每天上网的总时间即为30分钟（家长对孩子的协议授权上网时间值），设置完毕需按【键盘锁】锁定键盘，键盘锁定后只有【开启/暂停】键起作用，界面显示“暂停上网”文字和暂停符号，至此在自由模式下的设定完成，将右侧盒盖锁上即可；

孩子随时可以按来“开启上网”或“暂停上网”，系统会采用倒计时方式显示孩子上网剩余的时间，直到设定的30分钟上网时间用完为止，系统自动进入“暂停上网”状态，屏幕显示：00：00：00；

无论当天的30分钟上网时间是否使用完毕，当时间越过00：00：00后，系统都会对设置进行清零，之后重新显示第二天的协议授权时间值：00：30：00，孩子可继续自由享用第二天30分钟上网时间。

2、定时模式

定时模式是家长给孩子约定一周内每天几点几分到几点几分固定时间范围内去上网的一种模式，也是一个约定的协议设置；

将拨档开关拨动至【定时模式】位置，系统即刻进入【定时模式】工作状态；在定时模式下，以周为循环周期，每天都有最多2个时段的上网时间设置选择，例如：周一，设置2个时段：13：00开--13：30关，20：00开--20：30关，这是周一2个时段的上网时间设置，系统会根据该设置时间自动接通或暂停上网；

根据孩子的具体情况，规划出一周内允许的上网时间段，进行每天上网时间段设置即可；按【设定】键，系统进入时间设置界面；连续按【设定】键，系统会依次循环出现：

【周一 1开 --：--】、【周一 1关--：--】、

【周一 2开 --：--】、【周一 2关--：--】……

【周日 1开 --：--】、【周日 1关--：--】、

【周日 2开 --：--】、【周日 2关--：--】。

即每天都有2个时段，家长可根据与孩子的约定时间设置1个或2个上网时段或不设置上网时段；

在每个时间设置界面下，可分别按【小时】、【分钟】键，进行时间的设定，已设置的时间若需要取消，可按【清除】键直接取消，显示“--：-”

- ”表明处在取消状态，此时若再按【清除】键，又可直接恢复原设定时间；

当一周内每天的上网时间设定完毕后，按【键盘锁】锁定键盘，控制器右侧盒盖用锁锁上即可；系统会根据已设定的时间，定时自动开启和关闭上网时间。

3、家长模式

将拨档开关拨动至【家长模式】位置，系统即刻进入【家长模式】工作状态；系统直接接通上网，没有任何时间限制；

当家长结束上网，需要将拨档开关拨动到孩子选择的常用模式，自由模式或定时模式即可；然后按【键盘锁】锁定键盘，同时锁上控制器右侧盒盖。

四、网线连接安装方法与图示

以太网防拔水晶插头，是防止网线任意插拔的专利性技术产品，巧妙的将水晶头的塑料弹片顶紧锁住，无法再从设备端口中拔下水晶头，实现网线接头与设备端口的锁定性连接。

放心鸽上网时控器，主要通过对上网网线信号的接通与断开，来实现对上网的时间分配控制；外来网线接入网线接口【输入】端或【输出】端均可，另一端口用网线直接连接至pc电脑网卡接口端或路由器端即可。

五、注意事项

- 1、液晶屏幕出现弱显示或模糊显示时，请及时更换电池；本机器配接2节5号碱性电池；系统属超省电设计方案，电池耐用，新电池使用期限约10-18个月；
- 2、请注意不要让本机器沾染油污和水；
- 3、本机器只适用控制电脑的网线，不能接入220v电源接头。
- 4、控制网线网速范围： 100m/s。

六、产品售后

本产品因质量问题1月内包换，1年内保修，自行拆装、人为损坏不予保修或更换。

七、观念分享

- 1、孩子上网需要疏导，不能一味地禁锢；好习惯需要从小培养；
- 2、未成年孩子上网需要家长予以管控，无度会沉迷成瘾；戒除网瘾很难，不如及早让孩子养成上网好习惯，防止网瘾发生；
- 3、管控好孩子每天的上网时间，对保护孩子的视力尤为重要；
- 4、让孩子远离网吧！让家庭绿色上网！

本产品的加工定制是是，品牌是放心鸽，型号是FX-600，电源电压是220（V），开关类型是温控开关，产品认证是CCC，寿命是50000