

时间继电器JSS 49-10/JSS20-48AMS

产品名称	时间继电器JSS 49-10/JSS20-48AMS
公司名称	余姚市长江温度仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:姚仪牌 型号:JSS20-48
公司地址	中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市工业开发区B区横三路
联系电话	86 574 62833904 13586703829

产品详情

js系列数显时间继电器使用说明

数字显示式时间继电器采用八位微电脑为核心芯片，三位数码管显示，并应用了独特的抗干扰技术，为通电延时、面板式继电器，具有小时、分、秒任意设定的动感功能，并且计时准确，寿命长，功耗低，稳定可靠，直观方便等优点，可广泛应用于冶金、电子、机械、纺织、塑料制冷，医疗、电炉烘箱、家用电器等需时间控制的场合。

一、性能指标

1、显示方式：三位led数码管直接显示延时时间；

2、分辨力：0.1s、0.1min、0.1h或1s、1min、1h；

3、控制范围：9.99、99.9或999；

4、设定方式：

jss20-21ams或jss20-48ams单位为秒(s)

jss20-21hms或jss20-48hms单位为秒(s)、分(m)、小时(h)可由拨码任意设定；

5、工作电源：ac220v/50hz或dc24v

6、功耗：< 3w

7、输出触点容量：交流220v 3a（阻性负载）

8、工作环境：温度0~50℃，湿度 < 85%rh的无腐蚀性气体场合。

二、型号规格

型号	规格	外形尺寸	开孔
ss20-48ams	9.99; 99.9; 999秒	48 × 48 × 90	45 × 45
ss20-21ams	9.99; 99.9; 999秒	52 × 104 × 95	45 × 77
ss20-48hms	9.99; 99.9; 999秒、分、小时任选	48 × 48 × 90	45 × 45
ss20-21hms	9.99; 99.9; 999秒、分、小时任选	52 × 104 × 95	45 × 77

三、安装

仪表安装只需在安装屏上按开孔尺寸开一孔后，把仪表塞入孔内，把附来的安装架卡紧安装屏即可。

四、使用方法

首先将仪表按接线图接线，并把拨码拨至需控制时间，然后使仪表通电，仪表接线端的两路触点总与低同时导通,仪表即从0.0或0开始往上计时，若设定时间为分或小时时，中间数码管小数点将进行秒闪，到达设定时间后，仪表停止计时，并且仪表接线端的两路触点总与低断开。如果中途改变设定时间，按修改后的设定时间计时。

本产品的加工定制是是，品牌是姚仪牌，型号是JSS20-48，电源电压是85-242（V），功耗是小于3W（W）