

台湾普斯PS6002变频电源500w1k

产品名称	台湾普斯PS6002变频电源500w1k
公司名称	东莞市清溪舒克电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:变压变频电源 品牌:普斯
公司地址	广东东莞市清溪天众电子城
联系电话	86 0769 33697799/33697766 13827221557

产品详情

可编程动态输出电压

- | 高精度稳频稳压,按键式快速调节电压、频率
- | 高精度显示：电压、电流、频率、有功功率
- | 独有的电压频率组快捷输出方式220v/50hz,110v/60hz,120v/60hz
- | 输出频率：47 ~ 63hz(400hz可选配)
- | 输出电压：0 ~ 300v可调可模拟世界各国电压
- | 另可选购rs-232界面，可加一标准数据输出口，供用户扩展。

型 号		ps-60005	ps-6001	ps-6002
容 量		500va	1000va	2000va
电 路 方 式		igbt/spwm方式		
交 流 输 入		1 2w 220v ± 10% 50hz/60hz		
交 流 输 出	相 数	单 相		
	电 压	低 档	0-150v	
		高 档	151-300v	
	频 率	47 hz -63hz、 50 hz、 60 hz		
	最 大 电 流	电 压 低 档	4.6a	9.0a
电 压 高 档		2.3a	4.5a	9 . 0a
频 率 稳 定 度		± 0.1%		
负 载 稳 压 率		± 1%		

波形失真度		1% (阻性负载下测试)	
反应时间		2ms	
指示 解析度	数位频率表头	3位数显示 解析度0.1hz	
	数位电压表头	4位数真有效值显示 解析度0.1v	
	数位电流表头	4位数真有效值显示 解析度<sp, lang="en-us" ,="" an="">>0.01a	
	数位功率表头	4位数真有效值显示 解析度1w	
保护装置		过压保护、过载保护、过流保护、过热、短路保护及报警装置	
冷却方式		强制风扇冷却	
安规	绝缘阻抗	500vdc/200m	
	耐压绝缘	1800vac/5ma/1min	
工作环境		温度0 -45 , 相对湿度0-90% (非凝结状态)	
外形	尺寸 (mm)	300 × 420 × 190	420 × 420 × 190
	重量 (kg)	24	29
			35

本产品的加工定制是是，类型是变压变频电源，品牌是普斯，型号是PS6002