

上海伦捷 DJ-6电火花检漏仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海伦捷 DJ-6电火花检漏仪 |
| 公司名称 | 上海伦捷机电仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:电火花检漏仪 品牌:上海伦捷 |
| 公司地址 | 上海 上海市 控江路1029弄1号楼国科大厦2303室 |
| 联系电话 | 02165430688/65430788/65434732 13901716632 |

产品详情

dj-6电火花检漏仪是专业检测金属防腐涂层质量的仪器，可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。是国内最先进的电火花检测仪。

产品特性：

携带方便： dj-6采用直流供电方式，方便携带，为您的野外检测作业提供支持。

安全断电： 如果您使用完毕忘记关掉dj-6系列，在半小时内dj-6会自动断电，为您的安全提供保障

轻松读取： 高对比度液晶显示，独特的自动背光功能，当光线暗时，背景光会自动打开。既节省电力又可使您在任何情况下轻松读取数据。

多报警方式： 考虑到不同环境的操作，dj-6具备了两种报警方式，一般情况检测到漏点机器蜂鸣报警。而在嘈杂的环境中您可以连接耳机听取报警声。

用途： dj-6设计先进，稳定可靠，能够为您检测出导电基体上绝缘层的针孔、气泡、裂隙和裂纹等。可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

技术参数表：

| | | |
|------|--------------------|--------------|
| 产品型号 | dj-6a | dj-6b |
| 测量范围 | 3 μm ~ 1mm | 0.05 ~ 10mm |
| 输出电压 | 30v ~ 1000v | 0.5kv ~ 30kv |
| 电池 | 12v 2800ma | |
| 消耗功率 | 约6w | |
| 显示 | 自动背光 | |
| 安全保证 | 瞬时开机、自动断电关机 | |
| 操作 | 3位液晶显示输出电压、全触摸面板 | |
| 报警 | 耳机、蜂鸣器双报警 | |
| 使用环境 | 温度0 ~ 40 ，相对湿度<90% | |
| 外形尺寸 | 220 × 130 × 88mm | |
| 重量 | 150克 | |

标准配置单：

| 项目名称 | 数量 | 项目名称 | 数量 | 项目名称 | 数量 |
|-----------|----|------|----|--------|----|
| 主机 | 1台 | 耳机 | 1只 | 接地棒、线 | 2根 |
| 高压探棒 | 1支 | 背带 | 1付 | 使用说明书 | 1份 |
| 探刷（平刷/直刷） | 2个 | 充电器 | 1只 | 保修卡合格证 | 1份 |
| 连接杆 | 1个 | 保险丝 | 1只 | 手提箱 | 1只 |

选购件：弧形刷和环形探极（可任意长度）

提供多种刷头，并可为您的产品量身定做，使您的检测过程舒适方便

生产单位：上海伦捷机电仪表有限公司

联系地址：上海市控江路1029弄国科大厦2303

公司网址：www.lunjie.com www.lunjie2.com

联系电话：021-65430688、654340788、65434731、65434732

qq在线：1219633911 1030435870

本产品的加工定制是是，类型是电火花检漏仪，品牌是上海伦捷，型号是DJ-6系列，测量范围是 $3\mu\text{m} \sim 1\text{mm}$ / $0.5 \sim 10\text{mm}$ ，测量对象是导电基体上绝缘层的针孔、气泡、裂隙和裂纹等，工作温度是温度 $0 \sim 40$ ，相对湿度小于90%（ ），分辨率是 $3\mu\text{m}$ ，电源是12V2800mA，尺寸是 $220 \times 130 \times 88$ （mm），重量是0.15（kg）