


## 优惠台湾固纬品牌--GAG-809音频信号产生器 GAG809

产品名称	优惠台湾固纬品牌--GAG-809音频信号产生器 GAG809
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:音频信号产生器 品牌:Gwinstek/固纬
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520



上升/下降时间	小于 200ns
周期率	50%+5%
<b>外部同步</b>	
同步范围	+5% / vrms
最大可输入	15v (dc + ac peak)
输入阻抗	150k
<b>输出</b>	
输出阻抗	600 +10%
输出衰减器	0, -10, -20, -30, -40, -50db6 档 (准确度+1db 在 600 负载)
<b>使用电源</b>	
	交流 100/120/220/240v+10%, 50/60hz
<b>附件</b>	
	电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-103 x 1
<b>尺寸及重量</b>	
	132(宽) x 211(高) x 297(长) mm约 2.5 公斤

## 产品详情

### 宝贝详情

本产品的加工定制规格正姿波是音频信号产生器，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GAG809

频率范围	10hz ~ 1mhz, 共 5 档
频率指示	dial scale
频率准确度	+(3% + 1hz)
输出电压	5 vrms (600 负载)
频率响应	10hz ~ 1mhz+0.5db (600 负载)reference frequency (1khz)
失真因素	500hz ~ 20khz, 0.1% 或以下100hz ~ 100khz, 0.3% 或以下(x 10 range for 100hz, x 1k range for 100khz)50hz ~ 200khz, 0.3% 或以下20hz ~ 500khz, 0.5% 或以下10hz ~ 1mhz, 1.5% 或以下
方波	
输出电压	10vp-p or more