

电瓶车多功能测试仪 蓄电池检测修复仪 5路液晶 12V-16V

产品名称	电瓶车多功能测试仪 蓄电池检测修复仪 5路液晶 12V-16V
公司名称	福州守源充电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:容量检测修复 品牌:守源
公司地址	福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A2#写字楼25层05室
联系电话	13075801810

产品详情

产品名称 蓄电池多功能测试仪（充放修一体机）型号 cfx-0616-c5工作方式 程控方式尺寸 60cm*39cm*18cm(cfx-0616-c5)颜色：米黄色材质：全金属外壳，采用喷塑工艺净重 cfx-0616-c5(14.5kg)

适用电压：ac190v-240v（50hz）输入电流：ac

2.4a/3a/3.6a输出功率：520w/650w/780w充电电压：14.7v/19.6v ± 0.1v（dc）充电电流：3a/ 6a（dc）放电电流：1-10a（可任意设定）放电下限：12v及16v电池默认为10.5v/14v修复时间：最高可设定为960分钟

- 1、采用3.9英寸液晶显示屏,具有中文高清显示、观看角度大以及工作温度宽等特点。
- 2、可对12v及16v蓄电池进行单充电及单放电测试。
- 3、最高可对电池进行三充二放多循环测试。
- 4、对电池可进行脉冲修复和过充修复。
- 5、12v及16v电池可自动识别，充电输出电压及放电下限电压可自动调整。
- 6、当鳄鱼夹断开机器暂停工作，重新接上自动恢复工作。
- 7、工作时的电压、电流、时间、容量、状态可时时查看。
- 8、上一次放电的时间及容量可查询。

- 9、设置的充放电电流断电可保存。
- 10、放电的下限电压可设定，便于对电池进行过放修复。
- 11、具有极性防反功能。
- 12、可同时处理 5 只12v或16v电池。

本产品的加工定制是是，类型是容量检测修复，品牌是守源，型号是SF-CFX-0616-C5，适用电压是12V~16V（V），最大耗散功率是520W/650W/780W（W），修复电流是3A（A），修复范围是0.1~3A（mA），外形尺寸是720*390*180（mm），规格是SF-CFX-0616-C5，重量是17，产品用途是蓄电池容量测试，外观材料是金属