FD2油浸式放电线圈 FD2-1.7/11/√3

产品名称	FD2油浸式放电线圈 FD2-1.7/11/√3
公司名称	乐清市上诚电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电感线圈 品牌:上海互感器厂
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市马仁桥工业区金马西路6号
联系电话	86 0577 61787172 15857775508

产品详情

用途

fd2型放电线圈用以交流50hz电力系统中，
放电之用，确保设备安全和检修人员的安
测量、控制和保护

使用环境条件

本放电线圈使用环境温度为+40℃—-40℃，相对湿度为85%。海拔不超过1000米，户外安装。本型放电线圈安装
学沉积、灰尘污垢。没有强烈震动及撞击的地方。放电线圈的外壳必须可靠接地

结构特点

本型放电线圈带有二次线圈，电压为100v，其中fd2a型为带有两个二次线圈的产品，此放电线圈铁心为壳式，
上设置一次及二次线圈，高压套管、低压套管均固定在箱盖上。器身固定在箱盖下，器身浸在油箱中，油面距
外界自由通气的注油塞。箱底有安装底脚，以供安装用。一、二次线圈均为圆筒式。其中一次线圈分成二段，
紧凑，体积小，重量轻，绝缘良好。全密封放电线圈油箱底部安装膨胀器。

技术参数

型 号	系统电压（kv）	配用电容器组容量（kvar）	一次额定端电压（kv）	工频耐压试验电压（kv）	二次额定电压（kv）	工频耐压试验电压（kv）	额定二负荷（va）
fd2-1.7/11/√3	10	1700	11/3	42	100	3	100
fd2a-1.7/11/√3	10	1700	11/3	42	100/√3 ·100/3	3	50x2
fm2-1.7/11/√3	10	1700	11/3	42	100	3	100
fd2c-5×2/11×2	35	5000x2	11x2	95	100x2	3	100x2

fm2c-5×2/11×2	35	5000x2	11x2	95	100x2	3	100x2
fd2-10/38.5/√3	35	10000	38.5/√3	95	100x2	3	100x2
fd2-10/35	35	10000	35	95	100x2	3	100x2

接线方式

本产品的应用范围是阻流，种类是电感线圈，品牌是上海互感器厂，型号是FD2-1.7/11/√3FD2-10/38.5/√3，封装形式是其他，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯