

阳江市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

产品名称	阳江市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

1. 设置PG/PC接口

打开计算机的控制面板，将右上角的查看方式改为大图标，然后找到“设置PG/PC接口”或“Set PG/PC Interface（32-bit）”并双击该图标。

在弹出的窗口中上方的应用程序访问点的下拉菜单中选择“S7ONLINE（STEP7）”，并在下方的接口参数分配（左下方滚动条）中选择“计算机本地连接网卡名字.TCP/IP.1”的选项，注意不要选择“计算机本地连接网卡名字.TCP/IP.Auto.1”的选项。

2. 在授权管理器中选择 Edit -> Connect target system -> Connect HMIDevice :

如果此选项是灰色的，按照以下方式处理：

在“运行”中输入以下命令并执行：

```
"%WINDIR%\system32\RegSvr32.exe"
```

```
"%CommonProgramFiles%\siemens\AlmPanelPlugin\ALMPanelParam.dll"
```

设定要连接触摸屏的设备型号、连接方式以及地址参数：

需注意：

Connection中的传输协议必须和触摸屏控制面板中的传输协议保持一致。

Computer name(IP address)下的输入框需要输入触摸屏控制面板中设置的IP地址或者站地址。

可以看到已经连接的触摸屏：

选择本地硬盘上的Audit授权，点击鼠标右键，选择Transfer：

选中已连接的触摸屏，点击OK：

选中已连接的触摸屏设备可以查看授权是否导入成功：

此时授权传输完毕。点击触摸屏，选择“ Disconnect target system ” 断开授权管理器和触摸屏的连接。

3.注意事项

遇到以下几种情况务必使用授权管理器将授权进行备份，可以备份到本地硬盘或USB设备中。 1.

更新OS2. 恢复出厂设置3. 项目的备份和恢复

4.备注

1. 如果使用SIMATIC ProDiag功能，授权导入的步骤和传送Audit功能的步骤一致。2.

从触摸屏中导出授权的步骤和导入授权的步骤类似。