

10千瓦柴油发电机参数表

产品名称	10千瓦柴油发电机参数表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

10千瓦柴油发电机参数表维修保养基础知识 柴油发电机在使用过程中难免会出现故障、损坏。为了延长其使用寿命，必须进行必要的维修和保养。 等待。

柴油发电机维护的基本要求和方法与其他机械设备维护相似。

本文主要介绍柴油发电机维护相关的基础知识。 希望对我们广大的柴油发电机用户有所帮助。

1、柴油发电机维护的基本概念。 柴油发电机维护包括柴油发电机维护和柴油发电机维修。

柴油发电机维护和柴油发电机维修是两种性质不同的技术措施。 柴油发电机维护的目的是采用相应的技术措施，保持机组清洁，减少零件磨损，预防故障，延长机组使用寿命。

柴油发电机组维修的目的是消除机组已发生的故障，更换或修理损坏的部件，恢复其性能。

2、柴油发电机维护的基本知识 (1)柴油发电机维护的分类。

柴油发电机组的维护保养是对机组采取的预防性技术措施。 维护作业的内容和时间按预定计划进行。

其目的是防止故障发生并保持机组的运行能力。 柴油发电机的维护通常分为日常维护和计划维护。 日常维护的内容和时间与机组工作时间无关，如日常维护、月度维护、季度维护、年度维护和磨合期维护。

计划维护的内容和时间与机组的工作时间有关，如 维护、二级维护、三级维护。

在计划维护中，如果维护工作按计划进行，则称为计划维护。

如果根据定期检查的结果按需进行维护工作，则称为有条件维护。

(二)柴油发电机维护作业的基本内容a. 清洁作业 清洁作业主要包括清除机组表面的泥土、污垢，对柴油机、交流同步发电机、控制屏(箱)及各种附件的内外表面进行清扫、清洁和擦拭。 b. 柴油发电机零部件的清洗柴油发电机在维修过程中，经常需要清理零部件表面的油污、积炭、水垢和锈迹。

由于各类污垢的性质不同，其清除方法也不同。 C. 定期更换机油。 柴油发电机

使用20小时后彻底更换机油；前3次使用时，每100小时更换一次机油；后期每200小时更换一次机油。

10千瓦柴油发电机参数表

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高：1170*635*745 (mm)

净重(kg)：295/325

10千瓦柴油发电机参数表输出（带负载）（1）发电机在常温下启动后，需运行1-2分钟进行预热。天冷时，预热时间需要延长。操作时间为3-5分钟。

如果启动后立即施加负载，发电机可能会突然停止。（2）

若连接负载，则在启动发电机前应将负载正确连接至发电机输出端子。预热完毕后，打开输出开关。

警告：（1）发电机不能带载运行，长期带载运行不应过额定功率的80%。

（2）对于三相机型，三路负载应平衡，各相之差不应过30%，否则容易损坏发电机。

（3）发电机与负载连接的电缆线径应符合国家相关技术规范（1mm²/4A）。

（4）为避免人身伤害或死亡，操作必须由技术人员进行。

（5）发电机运行时需由专人维护，定期观察发电机的电压、电流。如有异常，应立即停机检查。

（6）发电机运行过程中，消音器和排气管会很烫，切勿触摸，否则可能造成严重烧伤。