

S-35 led开关电源 直流开关电源

产品名称	S-35 led开关电源 直流开关电源
公司名称	浙江东方机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:S-35-5 类型:单组
公司地址	乐清市柳市镇象山村
联系电话	0577-62055150

产品详情

s-35 单组输出开关电源

129 × 98 × 38mm

输入电压范围..... 85~132vac/170~264vac由开关选择 47~63hz;240~370vdc

输入电流..... 0.8a/115v,0.45a/230v

冲击电流..... 冷启动电流 18a/115v 36a/230v

漏电流..... <0.5ma/240vac

过载保护..... 105%~150%类型：切断输出 复位：自动恢复

温度系数..... ± 0.03%/ (0~50))

启动、上升、保持时间..... 200ms,100ms,30ms

抗震性..... 10~500hz,2g 10min,/1周期 , 时长60分 , 各轴

耐压性..... 输入输出间 : 1.5kvac输入与外壳 : 1.5kvac输出与外壳 : 0.5kvac

隔离电阻..... 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳 : 500vdc/100m

工作温度、湿度..... -10 ~+50 (参考输出特性图) , 20%~90%rh

存储温度、湿度..... -20 ~+85 ,10%~95%rh

外型尺寸..... 129 × 98 × 38mm

重量..... 0.4kgs

安全标准..... 满足ul1012要求 (不申请标记)

emc标准..... 满足fcc部分15j 条件 等级b

型号	输出	输出功率	输出电压可调范围	输出电压容差	波纹及噪音	效率
s-35-5	5v, 0~7.0a	35w	+10 , -5%	± 2%	75mv	70%
s-35-12	12v,0~3a	36w	± 10%	± 1%	100mv	76%
s-35-15	15v,0~2.4a	36w	± 10%	± 1%	100mv	78%
s-35-24	24v,0~2.5a	36w	± 10%	± 1%	100mv	78%

浙江东方机电有限公司与香港东方电机集团有限公司共同合作专业制造和销售小型ac、dc减速、调速电机，专业生产交、直流风机及仪器仪表。公司座落于浙江省乐清市中心工业园区，与景色秀丽的国家级风景区---雁荡山景相邻，距“中国电器之都”柳市八公里；温州机场40公里；温州七里港口三公里，水陆空交通便利。公司拥有生产厂房22000平方米，现在员工750余人，固定资产达8000万元，年生产风机及板表2000万台，是华东地区最大的风机及仪表生产企业之一。公司生产工艺先进、检测设备齐全、技术力量雄厚，产品均获iso9001质量体系认证及计量器具许可证，先后通过了美国ul、ce、tuv等认证，产品远销美国，中东等国家和地区。长期以来，公司注重技术进步，科学管理，秉承“以质量树立品牌、以品牌服务社会”的经营方针，拥有一支专业技能强、市场经验丰富的销售团队，建立健全了完善的销售网络及售后服务体系，产品市场占有率在同行业中处于领先地位。本公司全体员工以高效、务实、创新的精神，竭诚为广大用户提供一流的服务，欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务。

本产品的品牌是CNDF，型号是S-35-5，类型是单组，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是85~132VAC/170~264VAC (V)，输出功率是35 (W)，输出电压是5 (V)，工作效率是70 (%)，输出纹波噪音是75mV，输出电压精度是± 2 (%)，电压调整率是1 (%)，负载调整率是1 (%)，产品认证是CE，输出电流是0~7.0A